

Relé modul spínání s čtečkou a klávesnicí K226+G16, 10-30V DC

Kódy produktů:

Kód produktu: AM1639

EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametry produktu:

Napětí: 10-30 V DC

Krytí: IP22



Varianty produktu:

Popis výrobku:

Sada K226 + G16 je pokročilý přístupový systém kombinující řídicí desku a externí čtečku otisků prstů. Díky propojení s G16 nabízí bezpečné a pohodlné ovládání elektronických zámků a dalších zařízení. Umožňuje správu více administrátorů, uživatelů i jednorázových hesel a poskytuje až čtyři režimy ovládání relé. Tento set je ideální volbou pro instalace vyžadující flexibilní a spolehlivé zabezpečení.

Technické specifikace

- Napájení: DC 10–30 V
- Spotřeba v pohotovostním režimu: 6 mA (při 12 V)
- Výstup: relé (max. proud 10 A)
- Nastavitelný čas sepnutí relé: 0,5 s – 30 minut
- Kapacita otisků prstů:
 - Administrátor: až 40 otisků
 - Uživatel: až 60 otisků (2 databáze po 30)
- Kapacita hesel:
 - Administrátorské: až 5 skupin
 - Uživatelské: až 5 skupin (3–9 číslic)
 - Jednorázové: až 5 skupin
- Ovládání: tlačítko SET, otisk prstu, heslo
- Čtečka G16: externí snímač otisků prstů s LED indikací

Funkce a vlastnosti

- Kombinace biometrické identifikace a heslového přístupu
- Jednoduchá registrace uživatelů přímo přes čtečku G16
- Podpora administrátorských a uživatelských účtů
- Možnost jednorázových hesel pro dočasný přístup
- Čtyři režimy ovládání relé – časový, momentový, samodržný bez paměti, samodržný s pamětí
- Možnost nastavení relé až na 30 minut sepnutí
- Signalizace stavu pomocí LED čtečky G16

Režimy relé

- **Režim 1 (časový):** Relé se sepne na nastavený čas (0,5 s – 30 minut).
- **Režim 2 (momentový):** Relé zůstává sepnuto pouze po dobu přiložení prstu.
- **Režim 3 (samodržný bez paměti):** První přiložení prstu → sepnutí relé, druhé přiložení → vypnutí relé. Po odpojení napájení se stav relé neukládá.
- **Režim 4 (samodržný s pamětí):** Stejně jako režim 3, ale relé si pamatuje stav i po výpadku napájení.

Ideální pro

- Elektronické dveřní zámky
- Přístupové systémy pro domácnosti i firmy
- Řízení relé a elektrických spotřebičů
- Zabezpečovací systémy vyžadující vyšší úroveň ochrany

Obsah balení

- Řídicí deska K226
- Čtečka otisků prstů G16
- Konektory pro zapojení
- Uživatelský manuál (EN)

Proč zvolit tuto sadu

- Kombinace čtečky G16 a řídicí desky K226 pro maximální flexibilitu
- Podpora více administrátorů, uživatelů i jednorázových hesel
- Čtyři režimy ovládání relé přizpůsobitelné konkrétním aplikacím
- Jednoduchá instalace a intuitivní správa
- Spolehlivá LED signalizace pro jasnou obsluhu

Návod k použití

- **1. První spuštění:** Podržte tlačítko SET 5-6 s pro obnovení továrního nastavení.
-

- **2. Registrace administrátora:** Krátce stiskněte SET, modrá LED na G16 rychle bliká. Přiložte prst opakovaně, dokud neuslyšíte hudební tón. Lze uložit až 40 otisků.
- **3. Registrace uživatele:** Přihlaste se pomocí administrátorského otisku nebo hesla. Zvolte databázi (1 nebo 2) a přiložte prst uživatele. Každá databáze umožňuje 30 otisků.
- **4. Nastavení hesel:** Administrátor může přidat až 5 hesel pro uživatele i administrátory (3-9 číslic). Lze nastavit i 5 jednorázových hesel.
- **5. Nastavení relé:** Přihlaste se jako administrátor a zvolte režim (1-4). U časového režimu nastavte dobu sepnutí (0,5 s - 30 minut).
- **6. Použití:** Přístup je možný přiložením registrovaného prstu na G16, zadáním hesla nebo jednorázového hesla.

Galerie:

