

# Relé přerušovač pro LED blinkry CF14KT JL-02, nastavení frekvence

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM8015

EAN13: -

HS kód: 85364190

## Parametry produktu:

Počet pinů: 3-pin

## Varianty produktu:

Napětí: 12 V DC, 24 V DC



## Popis výrobku:

Elektronický přerušovač pro LED směrovky s plynulým nastavením frekvence pomocí horního trimru. Stabilizuje blikání a odstraňuje rychlé blikání po výměně klasických žárovek za LED.

## Technické specifikace

- Napájení: 12 V DC nebo 24 V DC (dle varianty)
- Zátěž: 0,1-150 W
- Nastavitelná frekvence: přibližně 60-120 cyklů/min
- Počet pinů: 3 (E-, L, B+)
- Rozměry těla: 30,5 × 30,5 × 31 mm
- Výška s ovladačem: cca 55 mm
- Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
- Kryt: ABS plast, zásuvná montáž

## Funkce a vlastnosti

- Eliminuje rychlé blikání LED blinkrů
  - Plynulé doladění rychlosti blikání otočným trimrem
  - Kompatibilní s LED, halogenovými i klasickými žárovkami
  - Stabilní frekvence nezávislá na zátěži
  - Snadná instalace Plug & Play
-

## Ideální pro

- Motocykly, skútry a čtyřkolky
- Osobní a užitková vozidla
- Náhradu starších mechanických přerušovačů

## Obsah balení

- 1 x relé přerušovač CF14KT JL-02 (zvolená varianta 12 V nebo 24 V)

## Proč zvolit tento produkt

- Univerzální použití pro 12 V i 24 V systémy
- Možnost nastavení frekvence pro perfektní synchronizaci
- Spolehlivé řešení bez nutnosti přídavných odporů
- Odolné provedení a dlouhá životnost

## Galerie:

