

Relæomskiftermodul med læser og tastatur K226+G16, 10-30V DC

Produktkoder:

Produktkode: AM1639

EAN13: -

HS-kode: 85364190



Produktparametre:

Spænding: 10-30 V DC

Dækning: IP22

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

K226 + G16-sættet er et avanceret adgangssystem, der kombinerer et kontrolkort og en ekstern fingeraftrykslæser. Ved at forbinde med G16 tilbyder det sikker og bekvem kontrol af elektroniske låse og andre enheder. Det muliggør administration af flere administratorer, brugere og engangsadgangskoder og giver op til fire relæstyringstilstande. Dette sæt er et ideelt valg til installationer, der kræver fleksibel og pålidelig sikkerhed.

Tekniske specifikationer

- Strømforsyning: DC 10-30V
 - Standbyforbrug: 6 mA (ved 12 V)
 - Udgang: relæ (maks. strøm 10 A)
 - Justerbar relækoblingstid: 0,5 s - 30 minutter
 - Fingeraftrykskapacitet:
 - Administrator: op til 40 fingeraftryk
 - Bruger: op til 60 fingeraftryk (2 databaser med 30 hver)
 - Adgangskodekapacitet:
 - Administrator: op til 5 grupper
 - Bruger: op til 5 grupper (3-9 cifre)
 - Engangsbrug: op til 5 grupper
 - Kontrol: SET-knap, fingeraftryk, adgangskode
-

- G16-læser: ekstern fingeraftrykssensor med LED-indikation

Funktioner og egenskaber

- Kombination af biometrisk identifikation og adgangskode
- Nem brugerregistrering direkte via G16-læseren
- Support til administrator- og brugerkonti
- Mulighed for engangsadgangskoder til midlertidig adgang
- Fire relæstyringstilstande - tid, momentan, låsning uden hukommelse, låsning med hukommelse
- Mulighed for at indstille relæet til at tænde i op til 30 minutter
- Statusindikation ved hjælp af G16 LED-læseren

Relætilstande

- **Tilstand 1 (tid):** Relæet tænder i den indstillede tid (0,5 s - 30 minutter).
- **Tilstand 2 (momentan):** Relæet forbliver kun lukket, så længe fingeren berøres.
- **Tilstand 3 (selvlåsende uden hukommelse):** Første fingerberøring → relæ lukker, andet berøring → relæ lukker. Relæets tilstand gemmes ikke, når strømmen afbrydes.
- **Tilstand 4 (låsende med hukommelse):** Samme som tilstand 3, men relæet husker tilstanden selv efter strømsvigt.

Ideel til

- Elektroniske dørlåse
- Adgangssystemer til hjem og virksomheder
- Styring af relæer og elektriske apparater
- Sikkerhedssystemer, der kræver et højere beskyttelsesniveau

Pakkens indhold

- Styrekort K226
- G16 fingeraftryklæser
- Stik til ledninger
- Brugermanual (DA)

Hvorfor vælge dette sæt?

- Kombination af G16-læser og K226-styrekort for maksimal fleksibilitet
 - Understøttelse af flere administratorer, brugere og engangsadgangskoder
 - Fire relæstyringstilstande, der kan tilpasses specifikke applikationer
 - Nem installation og intuitiv administration
 - Pålidelig LED-signalering for tydelig betjening
-

Brugsanvisning

- **1. Første start:** Hold SET-knappen nede i 5-6 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.
- **2. Administratorregistrering:** Tryk kort på SET, den blå LED på G16 blinker hurtigt. Placer fingeren gentagne gange, indtil du hører en musikalsk tone. Der kan gemmes op til 40 fingeraftryk.
- **3. Brugerregistrering:** Log ind med administratorens fingeraftryk eller adgangskode. Vælg databasen (1 eller 2) og tilslut brugerens fingeraftryk. Hver database tillader 30 fingeraftryk.
- **4. Adgangskodeindstillinger:** Administratoren kan tilføje op til 5 adgangskoder til både brugere og administratorer (3-9 cifre). Der kan også indstilles 5 engangsadgangskoder.
- **5. Relæindstillinger:** Log ind som administrator og vælg tilstand (1-4). For tidstilstand skal du indstille skiftetiden (0,5 s - 30 minutter).
- **6. Brug:** Adgang er mulig ved at placere en registreret finger på G16, indtaste en adgangskode eller en engangsadgangskode.

Galleri:

