

Sikringsblok QR1714 til 6 fladsikringer, 32 V DC

Produktkoder:

Produktkode: AM4674

EAN13: -

HS-kode: 85361000

Produktparametre:

Nuværende: 100 A

Nominel spænding: 32 V



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Sikringsblokken QR1714 bruges til distribution og beskyttelse af flere jævnstrømskredsløb i biler, både og andre lavspændingsinstallationer. Den giver plads til op til seks fladsikringer, nem tilslutning af ledninger via skrueterminaler og overvågning af sikringernes status ved hjælp af LED-indikatorer.

Tekniske specifikationer

- Model: QR1714
- Produkttype: sikringsblok til fladsikringer
- Antal sikringspladser: 6
- Nominel spænding: 32 V
- Maks. samlet strøm: 100 A
- Materiale: ABS og metal
- Produktdimensioner: 87,75x85x36,5 mm
- Pakkens dimensioner: 125x94x46 mm
- Bruttovægt: 210 g
- Certificering: CE

Funktioner og egenskaber

- Seks separate pladser til fladsikringer.
- Gennemsigtigt dæksel beskytter sikringsdelen og muliggør visuel

inspektion af de monterede sikringer.

- Skrueterminaler til tilslutning af ledninger og strømfordeling.
- Indbyggede LED-indikatorer til signalering af sprunget sikring.
- Mærkater til identifikation af de enkelte beskyttede kredsløb.
- Kliksystem til dækslet med sort udløserknop på siden.
- Monteringshuller i bunden for sikker fastgørelse til underlaget.

Ideal til

- Elektriske installationer i biler med separat beskyttede kredsløb.
- Lavspændingsinstallationer i både og campingvogne.
- Ekstra belysning, hjælpeudstyr og tilbehør i køretøjer.
- Service- og monteringsarbejde ved udvidelse af eksisterende sikringsinstallationer.

Pakkens indhold

- Sikringsblok QR1714 med gennemsigtigt dæksel.
- Sæt med fladsikringer.
- Sæt med mærkater.
- Monteringsskruer.

Hvorfor vælge dette produkt

- Gør det muligt at samle beskyttelsen af flere jævnstrømskredsløb i én monteringsenhed.
- Det gennemsigtige dæksel gør det nemt at kontrollere sikringernes tilstand uden at adskille hele blokken.
- LED-indikatoren hjælper med hurtigt at identificere en sprunget sikring.
- Skruetilslutningen er velegnet til sikker mekanisk fastgørelse af ledninger i fordelingsdelen.
- Pakken indeholder sikringer, mærkater og monteringsskruer.

Installations- og driftsvejledning

- Udfør kun installationen, når strømmen er afbrudt.
- Fastgør sikringsblokken på et solidt og elektrisk sikkert underlag.
- Udstyr hvert beskyttet kredsløb med en sikringsværdi, der passer til den anvendte ledning og det tilsluttede udstyr.
- Efter tilslutning skal du kontrollere, at skrueterminalerne er spændt, og at polariteten er korrekt.
- Produktet er beregnet til lavspændingsjævnstrømsinstallationer, ikke til tilslutning til netspænding.

Sikkerhedsadvarsler

- Forkert tilslutning eller underdimensionerede ledninger medfører
-

risiko for overophedning, kortslutning og beskadigelse af installationen.

- Overskrid ikke de nominelle værdier, der er angivet for produktet og de anvendte sikringer.
- Et beskadiget dæksel, deformerede terminaler eller tegn på overophedning er grund til at tage produktet ud af drift.
- Montering i et køretøj eller en båd skal udføres af en person med kendskab til elektriske installationer og beskyttelse af jævnstrømskredsløb.

Galleri:

