

Garagentor-Fernbedienung, YET026, 433,92 MHz, schwarz

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM4483
EAN13: -
HS kód: 8543709099

Produktparameter:

Farbe: Schwarz

Produktvarianten:



Beschreibung des Produkts:

Die Fernbedienung YET026 dient der drahtlosen Steuerung von Geräten im 433,92-MHz-Frequenzband. Sie wird hauptsächlich für Garagentore, Rolltore und ausgewählte Beschattungstechnologien eingesetzt. Das Produkt ist ausschließlich für die Steuereinheit YET845 geeignet.

Technische Spezifikationen

- Modell: YET026
- Frequenz: 433,92 MHz
- Kompatibilität: YET845-Steuereinheit
- Anzahl der Tasten: 4
- Steuerungsmöglichkeiten: bis zu 4 Geräte (abhängig von der Empfängerkonfiguration)
- Kodierung: Rolling Code
- Stromversorgung: 27A-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Material: Aluminium + ABS
- Abmessungen: 59 x 30 x 14 mm
- Gewicht: 32 g
- Schutzart: IP22
- Reichweite: 50 bis 100 m (abhängig von Umgebung und Empfängerinstallation)
- Farbe: Schwarz, Silber

Funktionen und Merkmale

- Steuerung über 4 Tasten zur Kanal-/Funktionsauswahl gemäß den Einstellungen der Steuereinheit.
- Floating-Code für erhöhte Resistenz gegen unautorisiertes Signalkopieren
- Kompaktes Design, geeignet für den täglichen Gebrauch

Ideal für

- Garagentor mit Steuereinheit YET845
- Schiebetore mit YET845-Steuereinheit
- Ausgewählte Anwendungen von Beschattungstechnologien mit der Steuereinheit YET845
- Ersatztreiber für bestehende YET845-Installationen

Packungsinhalt

- Fernbedienung YET026
- Batterie 27A

Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

- Einzigartige Bezeichnung für die Steuereinheit YET845
- Betrieb bei der Standardfrequenz 433,92 MHz
- Rolling Code als gängige Sicherheitsmethode für Fernbedienungen
- Möglichkeit, mehrere Tasten zur Steuerung mehrerer Funktionen/Kanäle gemäß der Konfiguration zu verwenden.

Installations- und Bedienungsanleitung

- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit dem YET845-Controller; dieser Controller ist ausschließlich für dieses System konzipiert.
- Führen Sie die Kopplung gemäß der Vorgehensweise der Steuereinheit YET845 durch (Lern-/Kopplungsmodus).
- Die Reichweite hängt vom Standort des Empfängers, von Hindernissen und elektromagnetischen Störungen am Installationsort ab.

Galerie:



