

# Bombilla LED BA15S, 12 LED 3014, 6 V CC, blanca

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM8177

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parámetros del producto:

Color de la luz: Blanco

Ángulo de la luz: 240°

Paciencia: BA15S

Tipo de LED: 3014 SMD

Tensión: 6 V DC

Número de LEDs: 12

Cobertura: IP45

De por vida: 30.000 horas



## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

La bombilla LED con casquillo BA15S está diseñada para aplicaciones de iluminación en sistemas de 6 V CC. Es adecuada para sustituir luces de freno o de posición donde se requiere casquillo BA15S, luz blanca y un diseño compacto con poca altura.

## Especificaciones técnicas

- Base: BA15S
  - Fuente de alimentación: 6 V CC
  - Color de la luz: blanco
  - Número de LED: 12
  - Tipo de LED: 3014 SMD
  - Consumo de energía: 1,5 W
  - Ángulo del haz: 240°
  - Protección: IP45
  - Vida útil: 30.000 horas
-

- Diámetro del vidrio: 18 mm
- Altura total: 34 mm
- Diseño: construcción baja

### **Funciones y características**

- Base unipolar BA15S para instalación en base correspondiente.
- Equipado con 12 LED SMD para distribuir la luz en un ángulo más amplio.
- Color de luz blanco para aplicaciones donde por el diseño o uso de la luminaria se requiera esta tonalidad.
- Diseño compacto adecuado para espacios de instalación limitados.
- Diseñado para fuente de alimentación de 6 V CC.

### **Ideal para**

- Luces de freno en sistemas de 6V con enchufe BA15S.
- Luces de posición en sistemas de 6V con enchufe BA15S.
- Sustitución de bombillas en dispositivos que requieran diseños LED compactos con base BA15S.

### **Contenido del paquete**

- 1 bombilla LED BA15S

### **¿Por qué elegir este producto?**

- Combinación de base BA15S y fuente de alimentación de 6 V CC para aplicaciones específicas de bajo voltaje.
- Sus dimensiones compactas hacen que sea fácil de usar en espacios limitados.
- Un ángulo de haz más amplio promueve una mejor distribución de la luz en la luminaria.
- Diseño LED con una vida útil declarada de 30.000 horas.

### **Instrucciones de instalación y funcionamiento**

- Antes de la instalación, verificar la conformidad del zócalo BA15S, la tensión de alimentación de 6 V DC y el color de luz deseado.
- Instale la bombilla únicamente en un portalámparas diseñado para este tipo de base.
- Desconecte la alimentación durante la instalación para evitar cortocircuitos o daños en el circuito de luz.
- Después de la instalación, verificar el correcto funcionamiento de la luminaria y que haya suficiente espacio para su instalación.

### **Aviso de seguridad**

- Diseñado para alimentación de 6 V CC. La conexión a otras
-

tensiones puede dañar el producto o el circuito de iluminación.

- No lo utilice en un enchufe defectuoso o dañado.
- Evite cortocircuitar los contactos durante la manipulación y el montaje.
- No utilice el producto si la base, la cubierta o la parte LED están dañadas.

## Galerie:

