

# LED-suuntavilkkujen relekatkaisija CF13 JL-02

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2761

EAN13: -

HS-koodi: 85364190

## Tuotteen parametrit:

Nastojen lukumäärä: 3-pin

Käyttölämpötila: -40°C - +80°C



## Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 12 V DC, 24 V DC

## Tuotteen kuvaus:

CF13 JL-02 elektroninen katkaisija on suunniteltu LED-vilkkujen moitteettomaan toimintaan. Se varmistaa vakaan vilkkumisen kuormituksesta riippumatta, mikä poistaa nopean vilkkumisen ongelman LED-polttimoiden vaihtamisen jälkeen. Se sopii sekä LED-vilkuille että perinteisille polttimoille tai halogeenipolttimoille.

## Tekniset tiedot

- Syöttöjännite: 12 V DC tai 24 V DC (versiosta riippuen)
- Välikymistaajuus: 85 Hz
- Kuormitusalue: 0,1-150 W
- Nastojen lukumäärä: 3 nastaa (E, L, B)
- Käyttölämpötila: -40 °C - +80 °C
- Mitat: 51 × 42 × 35 mm
- Kotelon materiaali: musta ABS-muovi
- Asennus: pistoke releen kantaan tai pidikkeeseen

## Toiminnot ja ominaisuudet

- Poistaa LED-suuntavilkkujen nopean vilkkumisen (ns. hypervälähdyksen)
  - Vakaa vilkkutaajuus kulutuksesta riippumatta
-

- Yhteensopiva LED-, halogeeni- ja klassisten polttimoiden kanssa
- Plug & Play -asennus - ei tarvetta lisäjohtosmuutoksille
- Kestävä rakenne autokäyttöön

### Ihanteellinen

- Moottoripyörät, skootterit ja mönkijät LED-vilkuilla
- Henkilö- ja hyötyajoneuvot
- Klassisten lämpökatkaisijoiden vaihto

### Pakkauksen sisältö

- 1 x releenkatkaisija CF13 JL-02 (valitun jänniteversion mukaan)

### Miksi valita tämä tuote?

- Yleisratkaisu LED- ja perinteisille vilkuille
- Helppo kokoonpano ja pitkä käyttöikä
- Vakaa ja tarkka vilkkuminen ilman virheilmoituksia
- Sopii suoraan korvaamaan vanhemmat relemallit

### Galerie:

