

Module de commutation de relais avec lecteur et clavier K226+G16, 10-30 V CC

Codes produits :

Référence AM1639

EAN13 : -

CUP : 85364190

caractéristiques du produit :

Tension: 10-30 V DC

Couverture: IP22



Attributs du produit :

Description du produit :

Le kit K226 + G16 est un système de contrôle d'accès avancé combinant une carte de contrôle et un lecteur d'empreintes digitales externe. Connecté au G16, il offre un contrôle sécurisé et pratique des serrures électroniques et autres dispositifs. Il permet la gestion de plusieurs administrateurs, utilisateurs et mots de passe à usage unique et propose jusqu'à quatre modes de contrôle par relais. Ce kit est idéal pour les installations exigeant une sécurité flexible et fiable.

Spécifications techniques

- Alimentation : CC 10-30 V
 - Consommation en veille : 6 mA (à 12 V)
 - Sortie : relais (courant max. 10 A)
 - Temps de commutation du relais réglable : 0,5 s à 30 minutes
 - Capacité d'empreintes digitales :
 - Administrateur : jusqu'à 40 empreintes digitales
 - Utilisateur : jusqu'à 60 empreintes digitales (2 bases de données de 30 chacune)
 - Capacité du mot de passe :
 - Administrateur : jusqu'à 5 groupes
-

- Utilisateur : jusqu'à 5 groupes (3 à 9 chiffres)
- Usage unique : jusqu'à 5 groupes
- Contrôle : bouton SET, empreinte digitale, mot de passe
- Lecteur G16 : capteur d'empreintes digitales externe avec indicateur LED

Fonctions et caractéristiques

- Combinaison d'identification biométrique et d'accès par mot de passe
- Inscription utilisateur simplifiée directement via le lecteur G16
- Assistance pour les comptes d'administrateur et d'utilisateur
- Option de mots de passe à usage unique pour l'accès temporaire
- Quatre modes de commande de relais : temporisé, momentané, à verrouillage sans mémoire, à verrouillage avec mémoire
- Possibilité de régler le relais pour qu'il s'active pendant une durée maximale de 30 minutes.
- Indication d'état par LED du lecteur G16

Modes de relais

- **Mode 1 (temps)** : Le relais s'active pendant la durée définie (0,5 s - 30 minutes).
- **Mode 2 (momentané)** : Le relais reste fermé uniquement tant que le doigt est appliqué.
- **Mode 3 (à verrouillage automatique sans mémoire)** : Première pression → fermeture du relais, deuxième pression → fermeture du relais. L'état du relais n'est pas conservé après une coupure de courant.
- **Mode 4 (verrouillage avec mémoire)** : Identique au mode 3, mais le relais conserve son état même après une coupure de courant.

Idéal pour

- serrures de porte électroniques
- Systèmes de contrôle d'accès pour les habitations et les entreprises
- Commande de relais et d'appareils électriques
- Systèmes de sécurité nécessitant un niveau de protection plus élevé

Contenu de l'emballage

- Carte de contrôle K226
- Lecteur d'empreintes digitales G16
- Connecteurs pour le câblage
- Manuel d'utilisation (EN)

Pourquoi choisir ce set ?

- Combinaison du lecteur G16 et de la carte de contrôle K226 pour une flexibilité maximale
- Prise en charge de plusieurs administrateurs, utilisateurs et mots de passe à usage unique
- Quatre modes de commande par relais adaptables à des applications spécifiques
- Installation facile et gestion intuitive
- Signalisation LED fiable pour un fonctionnement clair

Instructions d'utilisation

- **1. Premier démarrage :** Maintenez le bouton SET enfoncé pendant 5 à 6 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.
- **2. Enregistrement administrateur :** Appuyez brièvement sur SET ; la LED bleue du G16 clignote rapidement. Maintenez votre doigt appuyé plusieurs fois jusqu'à entendre un signal sonore. Jusqu'à 40 empreintes digitales peuvent être enregistrées.
- **3. Enregistrement de l'utilisateur :** Connectez-vous avec l'empreinte digitale ou le mot de passe de l'administrateur. Sélectionnez la base de données (1 ou 2) et enregistrez l'empreinte digitale de l'utilisateur. Chaque base de données peut contenir jusqu'à 30 empreintes digitales.
- **4. Paramètres des mots de passe :** L'administrateur peut ajouter jusqu'à 5 mots de passe (de 3 à 9 chiffres) pour les utilisateurs et les administrateurs. Il est également possible de définir 5 mots de passe à usage unique.
- **5. Paramètres du relais :** Connectez-vous en tant qu'administrateur et sélectionnez le mode (1 à 4). Pour le mode temporisé, définissez la durée de commutation (0,5 s à 30 minutes).
- **6. Utilisation :** L'accès est possible en plaçant un doigt enregistré sur le G16, en entrant un mot de passe ou un mot de passe à usage unique.

Galerie de produits :



