

Module de temporisation numérique 0,1 s - 16 heures, 5 V

Codes produits :

Référence AM2115

EAN13 : -

CUP : 85364190

caractéristiques du produit :

Tension: 5 V DC



Attributs du produit :

Description du produit :

Module de commutation à temporisation. Affichage numérique rétroéclairé en rouge. Fonctionnement en boucle possible.

Tension d'alimentation : 5 V CC

Courant de fonctionnement : 150 mA

Tension de commutation maximale : 30 V CC

Courant de commutation maximal : 10 A

Température de fonctionnement : -10 à 60 °C

Dimensions : 79 x 43 x 26 mm

Trou de fixation : 73 x 39 mm

Poids : 40 g

Instructions:

Réglage de l'heure T1 : Appuyez directement sur le bouton plus ou moins pour régler T1 ; les données seront automatiquement mémorisées 5 secondes après le réglage et le chronométrage commencera.

Réglage de l'heure T2 : Appuyez brièvement sur le bouton de réglage, l'affichage se mettra à clignoter. Appuyez alors sur le bouton d'augmentation ou de diminution pour régler T2. 5 secondes après la fin du réglage, la mémorisation automatique démarrera.

Si vous devez interrompre le chronométrage en cours de fonctionnement, appuyez sur le bouton d'arrêt pour désactiver le relais et réinitialiser les données. Appuyez de nouveau sur le bouton d'arrêt pour réactiver le relais.

Lorsque le relais est normalement arrêté, appuyez sur le bouton d'arrêt pour le redémarrer.

Pour la plage de temps : commutation automatique. La plage par défaut est en secondes. Diminuez le nombre à 0, puis continuez d'appuyer sur le bouton de diminution : la plage passera automatiquement à 99,9 s ; augmentez le nombre jusqu'à 999, puis continuez d'appuyer sur le bouton d'augmentation : la plage passera automatiquement à 0,000.

Le format numérique est le suivant

XX X--intervalle de temps 0,01s

X XX--intervalle de temps 0,1s

XX X--intervalle de temps 1s

XXX--plage de temps 1 min

Par exemple : si vous définissez $T1=8,88$, le contrôleur effectuera un compte à rebours de 0,01 s ; si vous définissez $T2=8,8,8$, le contrôleur effectuera un compte à rebours d'une minute.

Paramètres du mode de fonctionnement : Les utilisateurs peuvent définir 6 modes de fonctionnement.

Appuyez longuement sur la touche de réglage pour accéder au paramètre P-0, puis appuyez sur la touche plus ou moins de l'interface actuelle pour définir le mode de fonctionnement souhaité.

P-0 : Le relais s'éteint une fois que le délai T1 s'est écoulé et terminé.

P-1 : Le relais est activé après le délai T1 et se termine.

P-2 : Le relais est fermé après le délai T1 et ouvert après le délai T2 et se termine.

P-3 : Le relais s'ouvre après un délai de T1, puis se ferme après un délai de T2 et se termine.

P-4 : Le relais se ferme après un délai T1, puis s'ouvre après un délai T2.

P-5 : Le relais s'ouvre après un délai de T1 puis se ferme après un délai de T2 et la boucle se ferme.

Galerie de produits :



DC Wiring Diagram

