

Kabelska uvodnica sa zaštitom vodiča, plastična, crna, PG navoj

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7228

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri proizvoda:

Boja: Crno

Pokriti: IP68



Varijante proizvoda:

Nit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

Opis proizvoda:

Kabelska uvodnica s PG navojem služi za prolaz kabela kroz stijenku uređaja, razvodnog ormara ili kućišta te za smanjenje naprezanja vodiča na mjestu izlaza. Spiralna zaštita pomaže u zaštiti kabela od prekomjernog savijanja i loma. Ova izvedba prikladna je za primjene gdje se zahtijeva brtvljenje kabelskog prolaza i mehanička zaštita vodova.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: kabelska uvodnica sa zaštitom vodiča
- Vrsta navoja: PG7
- Boja: crna
- Materijal: PA66 poliamid
- Stupanj zaštite: IP68
- Klasa zapaljivosti: UL 94 V-2
- Konstrukcija: uvodnica sa spiralnom zaštitom od savijanja kabela

Značajke i svojstva

- Brtvi kabelski prolaz od prašine i vode u rasponu IP68 zaštite uz pravilnu montažu.
- Spiralni dio ograničava oštro savijanje vodiča na mjestu izlaza iz

uvodnice.

- Plastična izvedba od poliamida PA66 namijenjena je za elektroinstalacijsku i konstrukcijsku upotrebu.
- Crna izvedba prikladna je za instalacije gdje se traži neupadljiva kabela uvodnica.
- PG navoj omogućuje montažu u odgovarajući otvor s navojem ili otvor s prikladnom maticom.

Idealno za

- Kabela prolaze u električnim uređajima i kućištima.
- Razvodne ormare, upravljačke ormariće i kutije za instrumente.
- Vanjske primjene gdje se zahtijeva brtvljenje prolaza kabela.
- Instalacije sa zahtjevom za zaštitu kabela od loma na izlazu iz kućišta.

Sadržaj pakiranja

- 1x Kabela uvodnica sa zaštitom vodiča

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Kombinira brtvljenje kablaskog prolaza s mehaničkom zaštitom vodiča od savijanja.
- Navedeni stupanj zaštite IP68 prikladan je za okruženja s prisutnošću prašine i vode.
- Materijal PA66 i klasa zapaljivosti UL 94 V-2 odgovaraju upotrebi u elektroinstalacijskim primjenama.
- PG7 navoj omogućuje upotrebu u instalacijama dizajniranim za ovu vrstu kabela uvodnice.

Upute za instalaciju i rad

- Uvodnicu instalirajte samo u otvor ili navoj koji odgovara PG7.
- Prije montaže provjerite prikladnost uvodnice za promjer korištenog kabela.
- Za održavanje stupnja zaštite, uvodnica mora biti pravilno zategnuta, a kabel čvrsto smješten u prolazu.
- Prilikom instalacije u električni uređaj, montažu mora izvesti osoba s odgovarajućom stručnom spremom.

Sigurnosna upozorenja

- Ne izvodite montažu na uređaju pod naponom.
 - Pogrešno odabran promjer kabela ili nedovoljno zatezanje može smanjiti nepropusnost prolaza i mehaničku zaštitu kabela.
 - Ne koristite oštećenu uvodnicu jer to može dovesti do smanjenja stupnja zaštite i mehaničkog oštećenja vodiča.
-

- Prilikom upotrebe u električnim mrežama pridržavajte se zahtjeva važećih propisa za dotičnu instalaciju.

Galerija:



PG TYPE				M TYPE					
Product model	Applicable cable size	Thread	Length	Product model	Applicable cable size	Thread	Length		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
PG7	0-4,5	M2,5	8	15	M2,5x1,5	0-4,5	12	8	15
PG7	2-5	M2,5	8	16	M2,5x1,5	2-5	12	8	16
PG8	4-8	M3,2	8	19	M3,2x1,5	4-8	16	8	19
PG9	2-6	M3,2	8	19	M3,2x1,5	2-6	16	8	19
PG11	0-10	M4	8	22	M4x1,5	0-10	18	8	22
PG11	0-7	M4	8	22	M4x1,5	0-7	18	8	22
PG13,5	0-11	M5	9	24	M5x1,5	0-11	20	9	24
PG13,5	0-9	M5	9	24	M5x1,5	0-9	20	9	24
PG16	10-14	M6,3	10	27	M6,3x1,5	10-14	22	10	27
PG16	7-12	M6,3	10	27	M6,3x1,5	7-12	22	10	27
PG21	13-18	M8	10	33	M8x1,5	13-18	25	10	33
PG21	0-16	M8	10	33	M8x1,5	0-16	25	10	33
						10-18	27	10	33
						9-16	27	10	33