

# LED žarulja BA15S, 12x 3014 LED dioda, 6 V DC, bijela

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM8177

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parametri proizvoda:

Boja svjetla: Bijela

Kut svjetlosnog snopa: 240°

Utičnica: BA15S

LED vrsta: 3014 SMD

Napetost: 6 V DC

Broj LED dioda: 12

Pokriti: IP45

Vijek trajanja: 30 000 sati



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

LED žarulja s grlom BA15S dizajnirana je za rasvjetu u 6V DC sustavima. Prikladna je za upotrebu kao zamjena u stop ili pozicijskim svjetlima gdje je potreban grlo BA15S, bijelo svjetlo i kompaktan dizajn s niskom visinom konstrukcije.

## Tehničke specifikacije

- Baza: BA15S
  - Napajanje: 6V DC
  - Boja svjetla: bijela
  - Broj LED dioda: 12
  - Vrsta LED diode: 3014 SMD
  - Potrošnja energije: 1,5 W
  - Kut snopa: 240°
  - Zaštita: IP45
  - Vijek trajanja: 30.000 sati
-

- Promjer stakla: 18 mm
- Ukupna visina: 34 mm
- Dizajn: niska konstrukcija

### **Funkcije i značajke**

- Jednopolni BA15S podnožje za ugradnju u odgovarajuću utičnicu.
- Opremljen s 12 SMD LED dioda za distribuciju svjetlosti pod širim kutom.
- Bijela boja svjetla za primjene gdje je ta nijansa potrebna zbog dizajna ili upotrebe svjetiljke.
- Kompaktni dizajn prikladan za ograničeni prostor za ugradnju.
- Dizajnirano za napajanje od 6 V istosmjerne struje.

### **Idealno za**

- Stop svjetla u 6V sustavima s BA15S grlom.
- Pozicijska svjetla u 6V sustavima s BA15S grlom.
- Zamjena žarulja u uređajima koji zahtijevaju kompaktne LED dizajne s BA15S grlom.

### **Sadržaj paketa**

- 1 kom LED žarulja BA15S

### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Kombinacija podnožja BA15S i 6 V DC napajanja za specifične niskonaponske primjene.
- Kompaktne dimenzije olakšavaju korištenje u ograničenom prostoru.
- Širi kut snopa omogućuje bolju raspodjelu svjetlosti u svjetiljci.
- LED dizajn s deklariranim vijekom trajanja od 30 000 sati.

### **Upute za instalaciju i uporabu**

- Prije ugradnje provjerite sukladnost BA15S grla, napona napajanja od 6 V DC i željene boje svjetla.
- Žarulju ugrađujte samo u grlo namijenjeno za ovu vrstu grla.
- Isključite napajanje tijekom instalacije kako biste izbjegli kratki spoj ili oštećenje strujnog kruga svjetla.
- Nakon ugradnje provjerite ispravan rad svjetiljke i dovoljno prostora za ugradnju.

### **Sigurnosna obavijest**

- Dizajnirano za napajanje od 6 V istosmjerne struje. Spajanje na druge napone može oštetiti proizvod ili rasvjetni krug.
  - Ne koristite u neispravnoj ili oštećenoj utičnici.
  - Izbjegavajte kratki spoj kontakata tijekom rukovanja i montaže.
-

- Ne koristite proizvod ako su baza, poklopac ili LED dio oštećeni.

## Galerija:

