

Relejni preklopni modul s čitačem i tipkovnicom K226+G16, 10-30V DC

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM1639

EAN13: -

HS kód: 85364190



Parametri proizvoda:

Napetost: 10-30 V DC

Pokriti: IP22

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Komplet K226 + G16 je napredni sustav pristupa koji kombinira upravljačku ploču i vanjski čitač otiska prsta. Spajanjem s G16 nudi sigurnu i praktičnu kontrolu elektroničkih brava i drugih uređaja. Omogućuje upravljanje više administratora, korisnika i jednokratnih lozinki te pruža do četiri načina upravljanja relejem. Ovaj komplet idealan je izbor za instalacije koje zahtijevaju fleksibilnu i pouzdanu sigurnost.

Tehničke specifikacije

- Napajanje: DC 10-30V
- Potrošnja u stanju pripravnosti: 6 mA (pri 12 V)
- Izlaz: relej (maks. struja 10 A)
- Podesivo vrijeme preklapanja releja: 0,5 s - 30 minuta
- Kapacitet otiska prsta:
 - Administrator: do 40 otisaka prstiju
 - Korisnik: do 60 otisaka prstiju (2 baze podataka od po 30)
- Kapacitet lozinke:
 - Administrator: do 5 grupa
 - Korisnik: do 5 grupa (3-9 znamenki)
 - Za jednokratnu upotrebu: do 5 grupa
- Upravljanje: tipka SET, otisak prsta, lozinka
- G16 čitač: vanjski senzor otiska prsta s LED indikacijom

Funkcije i značajke

- Kombinacija biometrijske identifikacije i pristupa lozinkom
- Jednostavna registracija korisnika izravno putem G16 čitača
- Podrška za administratorske i korisničke račune
- Mogućnost jednokratnih lozinki za privremeni pristup
- Četiri načina upravljanja relejem - vremenski, trenutni, s memorijom bez zadržavanja, s memorijom s zadržavanjem
- Mogućnost podešavanja releja da se uključi do 30 minuta
- Indikacija statusa pomoću LED čitača G16

Načini rada releja

- **Način rada 1 (vrijeme):** Relej se uključuje na postavljeno vrijeme (0,5 s - 30 minuta).
- **Način rada 2 (trenutno):** Relej ostaje zatvoren samo dok je prst postavljen.
- **Način rada 3 (samozaključavanje bez memorije):** Prvi dodir prsta → relej se zatvara, drugi dodir → relej se zatvara. Stanje releja se ne sprema nakon isključenja napajanja.
- **Način rada 4 (blokiranje s memorijom):** Isto kao i način rada 3, ali relej pamti stanje čak i nakon nestanka struje.

Idealno za

- Elektroničke brave na vratima
- Pristupni sustavi za domove i poslovne prostore
- Upravljanje relejima i električnim uređajima
- Sigurnosni sustavi koji zahtijevaju višu razinu zaštite

Sadržaj paketa

- Upravljačka ploča K226
- Čitač otiska prsta G16
- Konektori za ožičenje
- Korisnički priručnik (HR)

Zašto odabrati ovaj set?

- Kombinacija G16 čitača i K226 upravljačke ploče za maksimalnu fleksibilnost
- Podrška za više administratora, korisnika i jednokratnih lozinki
- Četiri načina upravljanja relejem prilagodljiva specifičnim primjenama
- Jednostavna instalacija i intuitivno upravljanje
- Pouzdana LED signalizacija za jasan rad

Upute za uporabu

- **1. Prvo pokretanje:** Držite pritisnutu tipku SET 5-6 sekundi za vraćanje tvorničkih postavki.
- **2. Registracija administratora:** Kratko pritisnite SET, plava LED lampica na G16 brzo treperi. Više puta pritisnite prst dok ne čujete glazbeni ton. Može se pohraniti do 40 otisaka prstiju.
- **3. Registracija korisnika:** Prijavite se administratorskim otiskom prsta ili lozinkom. Odaberite bazu podataka (1 ili 2) i priložite korisnikov prst. Svaka baza podataka dopušta 30 otisaka prstiju.
- **4. Postavke lozinke:** Administrator može dodati do 5 lozinki za korisnike i administratore (3-9 znamenki). Također se može postaviti 5 jednokratnih lozinki.
- **5. Postavke releja:** Prijavite se kao administrator i odaberite način rada (1-4). Za vremenski način rada postavite vrijeme prebacivanja (0,5 s - 30 minuta).
- **6. Korištenje:** Pristup je moguć postavljanjem registriranog prsta na G16, unosom lozinke ili jednokratne lozinke.

Galerija:

