

# Relé kapcsolómodul olvasóval és billentyűzettel K226+G16, 10-30V DC

## Termék kódok:

Termékkód: AM1639

EAN13: -

HS kód: 85364190

## A termék jellemzői:

Feszültség: 10-30 V DC

Borító: IP22



## Termékjellemzők:

### Termékleírás:

A K226 + G16 készlet egy fejlett beléptetőrendszer, amely egy vezérlőpanelt és egy külső ujjlenyomat-olvasót kombinál. A G16-hoz csatlakoztatva biztonságos és kényelmes vezérlést kínál elektronikus zárok és egyéb eszközök számára. Lehetővé teszi több adminisztrátor, felhasználó és egyszer használatos jelszó kezelését, és akár négy relévezérlési módot is biztosít. Ez a készlet ideális választás rugalmas és megbízható biztonságot igénylő telepítésekhez.

### Műszaki adatok

- Tápellátás: DC 10-30V
- Készenléti fogyasztás: 6 mA (12 V-on)
- Kimenet: relé (max. áram 10 A)
- Állítható relé kapcsolási idő: 0,5 s - 30 perc
- Ujjlenyomat-kapacitás:
  - Adminisztrátor: akár 40 ujjlenyomat
  - Felhasználó: akár 60 ujjlenyomat (2 db 30 ujjlenyomatot tartalmazó adatbázis)
- Jelszókapacitás:
  - Adminisztrátor: akár 5 csoport

- Felhasználó: legfeljebb 5 csoport (3-9 számjegy)
- Eldobható: akár 5 csoport
- Vezérlés: SET gomb, ujjlenyomat, jelszó
- G16 olvasó: külső ujjlenyomat-érzékelő LED-es kijelzéssel

### Funkciók és jellemzők

- Biometrikus azonosítás és jelszóhozzáférés kombinációja
- Egyszerű felhasználói regisztráció közvetlenül a G16 olvasón keresztül
- Támogatás rendszergazdai és felhasználói fiókokhoz
- Egyszer használatos jelszavak lehetősége az ideiglenes hozzáféréshez
- Négy relévezérlési mód - időzített, pillanatvezérelt, memória nélküli reteszelés, memóriával való reteszelés
- Lehetőség van a relé bekapcsolásának akár 30 percre történő beállítására
- Állapotjelzés a G16 olvasó LED-jével

### Relé módok

- **1. mód (idő):** A relé a beállított időre (0,5 s – 30 perc) bekapcsol.
- **2. mód (pillanatnyi):** A relé csak addig marad zárva, amíg az ujjat a helyén tartják.
- **3. mód (memória nélküli önreteszelés):** Első ujjérintés → relé zár, második érintés → relé zár. A relé állapota a tápellátás kikapcsolása után nem kerül mentésre.
- **4. mód (reteszelés memóriával):** Ugyanaz, mint a 3. mód, de a relé áramkimaradás után is megjegyzi az állapotot.

### Ideális a következőkhöz:

- Elektronikus ajtózárok
- Beléptető rendszerek otthonok és vállalkozások számára
- Relék és elektromos készülékek vezérlése
- Magasabb szintű védelmet igénylő biztonsági rendszerek

### A csomag tartalma

- K226 vezérlőpanel
- G16 ujjlenyomat-olvasó
- Csatlakozók a vezetékezéshez
- Felhasználói kézikönyv (EN)

### Miért válassza ezt a szettet?

- G16 olvasó és K226 vezérlőkártya kombinációja a maximális rugalmasság érdekében
-

- Több rendszergazda, felhasználó és egyszer használatos jelszavak támogatása
- Négy relévezérlési mód, amely az adott alkalmazásokhoz igazítható
- Egyszerű telepítés és intuitív kezelés
- Megbízható LED jelzés a tiszta működésért

### Használati utasítás

- **1. Első indítás:** Tartsa lenyomva a SET gombot 5-6 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.
- **2. Adminisztrátori regisztráció:** Röviden nyomja meg a SET gombot, a G16 kék LED-je gyorsan villog. Helyezze az ujját ismételten az ujjlenyomat-olvasóra, amíg zenei hangot nem hall. Legfeljebb 40 ujjlenyomat tárolható.
- **3. Felhasználói regisztráció:** Jelentkezzen be a rendszergazdai ujjlenyomattal vagy jelszóval. Válassza ki az adatbázist (1 vagy 2), és illessze be a felhasználó ujját. Minden adatbázis 30 ujjlenyomatot engedélyez.
- **4. Jelszóbeállítások:** A rendszergazda legfeljebb 5 jelszót adhat hozzá felhasználóknak és rendszergazdáknak (3-9 számjegy). 5 egyszer használatos jelszó is beállítható.
- **5. Relé beállítások:** Jelentkezzen be rendszergazdaként, és válassza ki az üzemmódot (1-4). Idő üzemmóddhoz állítsa be a kapcsolási időt (0,5 s - 30 perc).
- **6. Használat:** A hozzáférés úgy lehetséges, hogy egy regisztrált ujjat a G16-ra helyezünk, majd megadunk egy jelszót vagy egyszer használatos jelszót.

### Termékgaléria:

