

Întrerupător basculant dreptunghiular KCD4, ON-OFF-ON, IP65, negru 250V/16A

coduri de produs:

Referință: AM7641

EAN13: -

UPC: 85365080



Caracteristicile produsului:

Actual: 16 A

Tensiune: Max. 250 V

Conector: Faston 6,3 mm

Acoperi: IP65

Numărul de pini: 6-pin

Atributele produsului:

Descriere produs:

Întrerupătorul basculant dreptunghiular tip KCD4 pentru montare pe panou este conceput pentru comutarea circuitelor în trei poziții (I / O / II). Datorită gradului de protecție IP65, este potrivit și pentru aplicații cu cerințe sporite de protecție împotriva prafului și a stropilor de apă.

Specificații tehnice

- Tip: KCD4
 - Funcție: PORNIT-OPRIT-PORNIT (poziția I / O / II)
 - Sarcină nominală: 16 A la 250 V CA
 - Tensiune maximă: 250 V
 - Gaură de montare: 30 x 22 mm
 - Dimensiuni: 31 x 25 x 35 mm
 - Înălțimea de instalare (adâncimea necesară în panou): 28 mm
 - Temperatura de funcționare: -25 până la +80 °C
 - Protecție: IP65
 - Conector: Faston 6,3 mm
-

- Număr de pini: 6
- Design: negru

Funcții și caracteristici

- Design cu trei poziții pentru comutarea între două circuite cu o poziție centrală de deconectare
- Blocarea poziției pentru setarea stabilă a stării de comutare
- Pictograme suport: I / O / II
- Montare pe panou într-un decupaj dreptunghiular
- Terminale pentru conectare folosind conectori plăți Faston de 6,3 mm
- Protecție IP65 pentru utilizare în medii cu praf sau stropire cu apă

Ideal pentru

- Aplicații pentru panouri de control și tablouri de distribuție
- Echipamente industriale și controlul serviciilor
- Circuite de putere și comutare care necesită control în trei poziții
- Aplicații care necesită protecție IP65 pe partea frontală a panoului

Conținutul pachetului

- Comutator basculant KCD4

De ce să alegeți acest produs?

- Funcție ON-OFF-ON clar definită cu marcaj I/O/II
- Montare standardizată pe panou într-un orificiu de 30 x 22 mm
- Conexiune ușoară prin Faston de 6,3 mm
- Protecție IP65 pentru condiții de funcționare mai solicitante

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Înainte de instalare, verificați dimensiunea orificiului de montare de 30 x 22 mm și adâncimea necesară a spațiului în panou de 28 mm.
- Pentru conexiuni, utilizați conectori Faston de 6,3 mm corespunzători și fire dimensionate pentru sarcina curentă a aplicației.
- Adaptați cablajul la funcția specifică ON-OFF-ON conform schemei dispozitivului; recomandăm verificarea dispunerii pinilor înainte de punerea în funcțiune.

Notificare de siguranță

- Produsul este conceput să funcționeze la tensiuni periculoase (până la 250 V CA). Instalarea și întreținerea trebuie efectuate numai cu alimentarea de la rețea și de către o persoană calificată.
 - Respectați cerințele pentru siguranța și dimensionarea firelor în
-

conformitate cu standardele și parametrii aplicabili ai aplicației dumneavoastră.

Galerie de produse:

