

Relé prerušovač pre LED blinkre CF13 JL-02

Kódy produktov:

Kód produktu: AM2761

EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametry produktu:

Počet vývodov: 3-pin

Prevádzková teplota: -40°C - +80°C



Varianty produktu:

Napätie: 12 V DC, 24 V DC

Popis produktu:

Elektronický prerušovač CF13 JL-02 je určený pre správnu funkciu LED smerových svetiel. Zaisťuje stabilné blikanie bez ohľadu na záťaž, čím eliminuje problém s rýchlym blikaním po výmene žiaroviek za LED. Je vhodný ako pre LED blinkre, tak aj pre klasické žiarovky alebo halogény.

Technické špecifikácie

- Napájacie napätie: 12 V DC alebo 24 V DC (podľa varianty)
- Frekvencia blikania: 85 Hz
- Rozsah zaťaženia: 0,1-150 W
- Počet pinov: 3 piny (E, L, B)
- Prevádzková teplota: -40 °C až +80 °C
- Rozmery: 51 × 42 × 35 mm
- Materiál krytu: čierny ABS plast
- Montáž: zásuvná do relé päťice alebo držiaka

Funkcie a vlastnosti

- Eliminuje rýchle blikanie LED blinkrov (tzv. hyper-flash)
 - Stabilná frekvencia blikania bez ohľadu na odber
 - Kompatibilný s LED, halogénovými aj klasickými žiarovkami
 - Plug & Play inštalácia - bez nutnosti ďalších úprav kabeláže
-

- Odolná konštrukcia pre automobilové použitie

Ideálne pre

- Motocykle, skútre a štvorkolky s LED blinkrmi
- Osobné a úžitkové vozidlá
- Náhradu klasických termických prerušovačov

Obsah balenia

- 1 × relé prerušovač CF13 JL-02 (podľa zvolenej varianty napätia)

Prečo zvoliť tento produkt

- Univerzálne riešenie pre LED aj bežné blinkre
- Jednoduchá montáž a dlhá životnosť
- Stabilné a presné blikanie bez chybových hlášok
- Vhodný ako priama náhrada starších modelov relé

Galerie:

