

Relé modul spínania s čítačkou a klávesnicou K226+G16, 10-30V DC

Kódy produktov:

Kód produktu: AM1639

EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametry produktu:

Napätie: 10-30 V DC

Krytie: IP22



Varianty produktu:

Popis produktu:

Súprava K226 + G16 je pokročilý prístupový systém kombinujúci riadiacu dosku a externú čítačku odtlačkov prstov. Vďaka prepojeniu s G16 ponúka bezpečné a pohodlné ovládanie elektronických zámkov a ďalších zariadení. Umožňuje správu viacerých administrátorov, užívateľov aj jednorazových hesiel a poskytuje až štyri režimy ovládania relé. Tento set je ideálnou voľbou pre inštalácie vyžadujúce flexibilné a spoľahlivé zabezpečenie.

Technické špecifikácie

- Napájanie: DC 10–30 V
- Spotreba v pohotovostnom režime: 6 mA (pri 12 V)
- Výstup: relé (max. prúd 10 A)
- Nastaviteľný čas zopnutia relé: 0,5 s – 30 minút
- Kapacita odtlačkov prstov:
 - Administrátor: až 40 odtlačkov
 - Užívateľ: až 60 odtlačkov (2 databázy po 30)
- Kapacita hesiel:
 - Administrátorské: až 5 skupín
 - Užívateľské: až 5 skupín (3–9 číslic)
 - Jednorazové: až 5 skupín
- Ovládanie: tlačidlo SET, odtlačok prsta, heslo
- Čítačka G16: externý snímač odtlačkov prstov s LED indikáciou

Funkcie a vlastnosti

- Kombinácia biometrickej identifikácie a heslového prístupu
- Jednoduchá registrácia užívateľov priamo cez čítačku G16
- Podpora administrátorských a užívateľských účtov
- Možnosť jednorazových hesiel pre dočasný prístup
- Štyri režimy ovládania relé – časový, momentový, samodržný bez pamäte, samodržný s pamäťou
- Možnosť nastavenia relé až na 30 minút zopnutia
- Signalizácia stavu pomocou LED čítačky G16

Režimy relé

- **Režim 1 (časový):** Relé sa zopne na nastavený čas (0,5 s – 30 minút).
- **Režim 2 (momentový):** Relé zostáva zopnuté iba po dobu priloženia prsta.
- **Režim 3 (samodržný bez pamäte):** Prvé priloženie prsta → zopnutie relé, druhé priloženie → vypnutie relé. Po odpojení napájania sa stav relé neukladá.
- **Režim 4 (samodržný s pamäťou):** Rovnaké ako režim 3, ale relé si pamätá stav aj po výpadku napájania.

Ideálne pre

- Elektronické dverné zámky
- Prístupové systémy pre domácnosti aj firmy
- Riadenie relé a elektrických spotrebičov
- Zabezpečovacie systémy vyžadujúce vyššiu úroveň ochrany

Obsah balenia

- Riadiaca doska K226
- Čítačka odtlačkov prstov G16
- Konektory na zapojenie
- Užívateľský manuál (EN)

Prečo zvoliť túto sadu

- Kombinácia čítačky G16 a riadiacej dosky K226 pre maximálnu flexibilitu
- Podpora viacerých administrátorov, užívateľov aj jednorazových hesiel
- Štyri režimy ovládania relé prispôsobiteľné konkrétnym aplikáciám
- Jednoduchá inštalácia a intuitívna správa
- Spoľahlivá LED signalizácia pre jasnú obsluhu

Návod na použitie

- **1. Prvé spustenie:** Podržte tlačidlo SET 5-6 s pre obnovenie továrenského nastavenia.
- **2. Registrácia administrátora:** Krátko stlačte SET, modrá LED na G16 rýchlo bliká. Priložte prst opakovane, kým nebudete počuť hudobný tón. Je možné uložiť až 40 odtlačkov.
- **3. Registrácia užívateľa:** Prihláste sa pomocou administrátorského odtlačku alebo hesla. Vyberte databázu (1 alebo 2) a priložte prst používateľa. Každá databáza umožňuje 30 odtlačkov.
- **4. Nastavenie hesiel:** Administrátor môže pridať až 5 hesiel pre užívateľov aj administrátorov (3-9 číslic). Je možné nastaviť aj 5 jednorazových hesiel.
- **5. Nastavenie relé:** Prihláste sa ako administrátor a zvolte režim (1-4). Pri časovom režime nastavte dobu zopnutia (0,5 s - 30 minút).
- **6. Použitie:** Prístup je možný priložením registrovaného prsta na G16, zadaním hesla alebo jednorazového hesla.

Galerie:

