

Reläomkopplarmodul med läsare och tangentbord K226+G16, 10-30V DC

Produktkoder:

Produktkod: AM1639

EAN13: -

HS-kod: 85364190

Produktparametrar:

Spänning: 10-30 V DC

Täckning: IP22



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

K226 + G16-kitet är ett avancerat åtkomstsystem som kombinerar ett kontrollkort och en extern fingeravtrycksläsare. Genom att ansluta till G16 erbjuder det säker och bekväm kontroll av elektroniska lås och andra enheter. Det möjliggör hantering av flera administratörer, användare och engångslösenord och tillhandahåller upp till fyra relästyrningslägen. Detta kit är ett idealiskt val för installationer som kräver flexibel och pålitlig säkerhet.

Tekniska specifikationer

- Strömförsörjning: DC 10-30V
- Standby-förbrukning: 6 mA (vid 12 V)
- Utgång: relä (max. ström 10 A)
- Justerbar reläomkopplingstid: 0,5 s - 30 minuter
- Fingeravtryckskapacitet:
 - Administratör: upp till 40 fingeravtryck
 - Användare: upp till 60 fingeravtryck (2 databaser med 30 vardera)
- Lösenordskapacitet:
 - Administratör: upp till 5 grupper
 - Användare: upp till 5 grupper (3-9 siffror)
 - Engångsbruk: upp till 5 grupper

- Kontroll: SET-knapp, fingeravtryck, lösenord
- G16-läsare: extern fingeravtryckssensor med LED-indikering

Funktioner och egenskaper

- Kombination av biometrisk identifiering och lösenordsåtkomst
- Enkel användarregistrering direkt via G16-läsaren
- Stöd för administratörs- och användarkonton
- Möjlighet till engångslösenord för tillfällig åtkomst
- Fyra relästyrningslägen - tid, momentan, självhållande utan minne, självhållande med minne
- Möjlighet att ställa in reläet att slå på i upp till 30 minuter
- Statusindikering med hjälp av G16-läsarens lysdiod

Relälägen

- **Läge 1 (tid):** Reläet slås på under den inställda tiden (0,5 s - 30 minuter).
- **Läge 2 (momentärt):** Reläet förblir slutet så länge fingret appliceras.
- **Läge 3 (sjävlåsande utan minne):** Första fingertryckningen → reläet stänger, andra tryckningen → reläet stänger. Reläets tillstånd sparas inte efter att strömmen har kopplats från.
- **Läge 4 (låsand med minne):** Samma som läge 3, men reläet kommer ihåg tillståndet även efter ett strömavbrott.

Idealisk för

- Elektroniska dörrlås
- Åtkomstsystem för hem och företag
- Styrning av reläer och elektriska apparater
- Säkerhetssystem som kräver en högre skyddsnivå

Paketinnehåll

- Styrkort K226
- G16 fingeravtrycksläsare
- Kontakter för ledningar
- Bruksanvisning (SV)

Varför välja den här uppsättningen?

- Kombination av G16-läsare och K226-styrkort för maximal flexibilitet
- Stöd för flera administratörer, användare och engångslösenord
- Fyra relästyrningslägen som kan anpassas till specifika applikationer
- Enkel installation och intuitiv hantering
- Tillförlitlig LED-signalering för tydlig drift

Bruksanvisning

- **1. Första start:** Håll SET-knappen intryckt i 5-6 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.
- **2. Administratörsregistrering:** Tryck kort på SET, den blå lysdioden på G16 blinkar snabbt. Placera fingret upprepade gånger tills du hör en musikton. Upp till 40 fingeravtryck kan lagras.
- **3. Användarregistrering:** Logga in med administratörens fingeravtryck eller lösenord. Välj databas (1 eller 2) och fäst användarens fingeravtryck. Varje databas tillåter 30 fingeravtryck.
- **4. Lösenordsinställningar:** Administratören kan lägga till upp till 5 lösenord för både användare och administratörer (3-9 siffror). 5 engångslösenord kan också ställas in.
- **5. Reläinställningar:** Logga in som administratör och välj läge (1-4). För tidsläge, ställ in omkopplingstiden (0,5 s - 30 minuter).
- **6. Användning:** Åtkomst är möjlig genom att placera ett registrerat finger på G16, ange ett lösenord eller ett engångslösenord.

Galerie:

