

Säkringsblock QR1714 för 6 flatsäkringar, 32 V DC

Produktkoder:

Produktkod: AM4674

EAN13: -

HS-kod: 85361000

Produktparametrar:

Aktuellt: 100 A

Nominell spänning: 32 V



Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Säkringsblocket QR1714 används för fördelning och skydd av flera likströmskretsar i fordons-, marin- och andra lågspänningsinstallationer. Det rymmer upp till sex flatsäkringar, erbjuder tydlig kabelanslutning via skruvplintar och statuskontroll av säkringarna med hjälp av LED-indikatorer.

Tekniska specifikationer

- Modell: QR1714
- Produkttyp: säkringsblock för flatsäkringar
- Antal säkringsplatser: 6
- Märkspänning: 32 V
- Märkström: 100 A
- Material: ABS och metall
- Produktmått: 87.75x85x36.5 mm
- Förpackningsmått: 125x94x46 mm
- Bruttovikt (förpackning): 210g
- Certifiering: CE

Funktioner och egenskaper

- Sex separata platser för flatsäkringar.
- Genomskinligt lock skyddar säkringarna och möjliggör visuell

kontroll.

- Skruvplintar för kabelanslutning och strömfördelning.
- Inbyggda LED-indikatorer som varnar för trasiga säkringar.
- Märketiketter för att identifiera de olika skyddade kretsarna.
- Klickfäste för locket med en svart frigöringsknapp på sidan.
- Monteringshål i basen för säker fastsättning mot underlaget.

Idealiskt för

- Fordonsinstallationer med separat avsäkrade kretsar.
- Lågspänningssystem för båtar och husvagnar.
- Extraljus, extra utrustning och tillbehör i fordon.
- Service- och installationsarbeten vid utökning av befintligt säkringssystem.

Förpackningens innehåll

- Säkringsblock QR1714 med genomskinligt lock.
- Sats med flatsäkringar.
- Sats med märketiketter.
- Monteringsskruvar.

Varför välja denna produkt

- Gör det möjligt att samla säkringar för flera likströmskretsar i en enda enhet.
- Det genomskinliga locket gör det enkelt att kontrollera säkringarnas status utan att demontera hela blocket.
- LED-indikeringen hjälper till att snabbt identifiera en trasig säkring.
- Skruvanslutningen ger en stabil och mekaniskt säker fastsättning av kablarna.
- Säkringar, märketiketter och monteringsskruvar ingår i förpackningen.

Installations- och driftanvisningar

- Utför installationen endast när strömmen är bruten.
- Montera säkringsblocket på ett stabilt och elsäkert underlag.
- Förse varje krets med en säkring vars värde är anpassat till den använda kabeln och anslutna utrustningen.
- Efter anslutning, kontrollera att skruvplintarna är åtdragna och att polariteten är korrekt.
- Produkten är avsedd för likströmsinstallationer med lågspänning, inte för nätspänning.

Säkerhetsföreskrifter

- Felaktig anslutning eller underdimensionerade kablar medför risk för
-

överhettning, kortslutning och skador på installationen.

- Överskrid inte de angivna märkvärdena för produkten och de använda säkringarna.
- Ett skadat lock, deformerade plintar eller spår av överhettning är skäl till att ta produkten ur drift.
- Montering i fordon eller båtar måste utföras av en person med kunskap om elsystem och avsäkring av likströmskretsar.

Galerie:

