

Spínač bez aretace, stříbrný, průměr 10mm, IP65

Kódy produktů:

Kód produktu: AM2587

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parametry produktu:

Proud: 3 A

Napětí: 250 V AC

Krytí: IP65

Montážní otvor: 10 mm

Napětí LED: 12 V DC

Aretace: Ne

Podsvícení: Bílé

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Tlačítkový spínač bez aretace je určen pro ovládací panely a zařízení, kde je požadováno krátkodobé sepnutí pouze po dobu stisku. Kovové provedení ve stříbrné barvě, montáž do otvoru 10 mm a krytí IP65 umožňují použití v aplikacích se zvýšeným požadavkem na ochranu proti prachu a vodě.

Technické specifikace

- Typ: tlačítkový spínač bez aretace
- Barva provedení: stříbrná
- Montážní otvor: 10 mm
- Průměr vypínače: 13 mm
- Rozměry: 13,6 x 13,6 x 21,5 mm
- Krytí: IP65
- Elektrické zatížení kontaktu: 3 A při 250 V AC
- LED podsvícení: bílé
- Napájení LED podsvícení: 12 V DC

Funkce a vlastnosti

- Spínání bez aretace pro momentové ovládání.
- Integrované bílé LED podsvícení pro optickou indikaci.
- Konstrukce určená pro panelovou montáž.
- Krytí IP65 zajišťuje ochranu proti prachu a stříkající vodě při správné montáži.
- Válcové tělo se závitem pro upevnění do montážního otvoru.

Ideální pro

- Ovládací panely elektronických zařízení.
- Řídicí a signalizační prvky v přístrojových sestavách.
- Panelové aplikace vyžadující momentové sepnutí.
- Zařízení s požadavkem na podsvícené ovládací tlačítko.

Obsah balení

- 1x Tlačítkový spínač bez aretace

Proč zvolit tento produkt

- Jasně uvedené elektrické zatížení kontaktu 3 A při 250 V AC.
- Montážní otvor 10 mm umožňuje instalaci do kompaktních panelů.
- Krytí IP65 je vhodné pro prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.
- LED podsvícení 12 V DC umožňuje vizuální indikaci stavu nebo umístění tlačítka.

Pokyny k instalaci a provozu

- Spínač instalujte do panelu s odpovídajícím montážním otvorem 10 mm.
- Při zapojení dodržte elektrické zatížení kontaktu a napájecí napětí LED podsvícení.
- Pro zachování krytí IP65 musí být spínač správně usazen a dotažen v montážním panelu.
- Montáž a zapojení smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Bezpečnostní upozornění

- Produkt je určen pro elektrické obvody s napětím až 250 V AC; při nesprávném zapojení hrozí úraz elektrickým proudem.
 - Před montáží, demontáží nebo údržbou vždy odpojte zařízení od napájení.
 - Nepřekračujte uvedené elektrické zatížení kontaktu.
 - Zajistěte správné zapojení LED podsvícení na 12 V DC.
 - Chybné zapojení nebo nedostatečné upevnění v panelu hrozí zkratem, přehřátím nebo poškozením zařízení.
-

Galerie:

