

# LED ovladač pro schodiště pro 16 schodů s PIR senzory a dálkovým ovládáním

## Kódy produktů:

Kód produktu: AM2294

EAN13: -

HS kód: 94059900

## Parametry produktu:

Napětí: 12-24 V DC

Krytí: IP22

## Varianty produktu:

## Popis výrobku:

Inteligentní řadič RL-STEP-02 je určen pro plynulé a automatické ovládání LED pásků na schodištích. Pomocí pohybových senzorů A/B reaguje na vstup i výstup osob a umožňuje elegantní postupné rozsvícení a zhasínání jednotlivých stupňů. Ideální řešení pro moderní interiéry, kde chcete dosáhnout kombinace komfortu, bezpečnosti a estetického vzhledu osvětlení.

## Technické specifikace

- **Model:** RL-STEP-02
- **Napájecí napětí:** DC 12-24 V
- **Maximální výkon:** 240 W (max. 15 W na krok)
- **Počet kanálů:** 16 samostatně ovladatelných výstupů
- **Řídicí napětí LED:** DC, konstantní napětí
- **Spotřeba v pohotovostním režimu:** 1 W
- **Materiál pouzdra:** PC (odolný plast)
- **Barva provedení:** bílá
- **Rozměry řadiče:** 148 × 88 × 30 mm
- **Rozměry dálkového ovladače:** 130 × 44 mm
- **Rozměry senzoru:** průměr 14 mm × délka 30 mm



- **Délka kabelu senzoru:** 1 m (rozšiřovací kabel 5 m)
- **Krytí:** IP20 (určeno pro vnitřní použití)
- **Hmotnost:** 410 g

#### **Funkce a vlastnosti**

- Postupné rozsvěcení a zhasínání LED pásků při vstupu/výstupu na schody
- Nastavitelný počet kroků (1-16) pomocí dálkového ovladače
- 9 úrovní rychlosti přechodu (250-1200 ms na krok)
- Nastavitelná doba zpoždění a intenzita jasu
- Automatické zapnutí a vypnutí podle detekce pohybu (senzory A/B)
- Režimy pro různé styly osvětlení (plynulý, sekvenční apod.)
- Indikační LED pro každé nastavení (modré a červené signalizační diody)
- Jednoduché ovládání přes dodaný IR dálkový ovladač

#### **Ideální pro**

- Osvětlení schodišť v rodinných domech, bytech a komerčních prostorech
- Chodby, přechody a schodiště s LED pásky 12/24 V
- Automatizaci světel v designových a chytrých instalacích
- Moderní interiéry s požadavkem na efektivní a úsporné osvětlení

#### **Obsah balení**

- 1× řadič LED schodišťového osvětlení RL-STEP-02
- 2× PIR senzor (A/B)
- 1× dálkový ovladač
- 1× napájecí konektorový kabel
- 1× uživatelský manuál

#### **Proč zvolit tento produkt**

- Elegantní a automatické řízení osvětlení schodů s plynulým náběhem
- Snadná instalace a jednoduché nastavení pomocí ovladače
- Podpora až 16 kroků a vysoký výkon až 240 W
- Kompatibilní s LED pásky 12 V i 24 V
- Bezpečné nízkonapěťové napájení a dlouhá životnost
- Moderní design vhodný pro skrytou montáž a nenápadné zapojení

#### **Galerie:**

---

