

LED-pære BA15S, 12x 3014 LED'er, 6 V DC, hvid

Produktkoder:

Produktkode: AM8177

EAN13: -

HS-kode: 85395200

Produktparametre:

Farve af lys: Hvid

Vinkel af lys: 240°

Tålmodighed: BA15S

LED-type: 3014 SMD

Spænding: 6 V DC

Antal lysdioder: 12

Dækning: IP45

Livstid: 30.000 timer



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

LED-pæren med BA15S-fatning er designet til belysningsanvendelser i 6V DC-systemer. Den er egnet til brug som erstatning i bremse- eller positionslys, hvor der kræves en BA15S-fatning, hvidt lys og et kompakt design med lav byggehøjde.

Tekniske specifikationer

- Sokkel: BA15S
 - Strømforsyning: 6V DC
 - Lys farve: hvid
 - Antal LED'er: 12
 - LED-type: 3014 SMD
 - Strømforbrug: 1,5 W
 - Strålevinkel: 240°
 - Beskyttelse: IP45
 - Levetid: 30.000 timer
-

- Glasdiameter: 18 mm
- Samlet højde: 34 mm
- Design: lav konstruktion

Funktioner og egenskaber

- Enkeltpolet BA15S-fatning til montering i den tilhørende fatning.
- Udstyret med 12 SMD LED'er til at fordele lyset i en bredere vinkel.
- Hvid lysfarve til anvendelser, hvor denne nuance er påkrævet af armaturets design eller anvendelse.
- Kompakt design egnet til begrænset installationsplads.
- Designet til 6 V DC strømforsyning.

Ideal til

- Bremselys i 6V-systemer med BA15S-fatning.
- Positionslys i 6V-systemer med BA15S-fatning.
- Udskiftning af pærer i apparater, der kræver kompakte LED-design med BA15S-fatning.

Pakkens indhold

- 1 stk. LED-pære BA15S

Hvorfor vælge dette produkt?

- Kombination af BA15S-sokkel og 6 V DC-strømforsyning til specifikke lavspændingsapplikationer.
- Kompakte dimensioner gør den nem at bruge på begrænset plads.
- En bredere strålevinkel fremmer bedre lysfordeling i armaturet.
- LED-design med en deklareret levetid på 30.000 timer.

Installations- og betjeningsvejledning

- Før installation skal det kontrolleres, at BA15S-fatningen, 6 V DC-forsyningsspændingen og den ønskede lysfarve er i overensstemmelse.
- Installer kun pæren i en fatning, der er beregnet til denne type sokkel.
- Sluk for strømmen under installationen for at undgå kortslutning eller beskadigelse af lyskredsløbet.
- Efter installationen skal det kontrolleres, at armaturet fungerer korrekt, og at der er tilstrækkelig plads til installationen.

Sikkerhedsmeddelelse

- Designet til 6 V DC strømforsyning. Tilslutning til andre spændinger kan forårsage skade på produktet eller belysningskredsløbet.
 - Må ikke anvendes i en defekt eller beskadiget stikkontakt.
-

- Undgå kortslutning af kontakterne under håndtering og montering.
- Brug ikke produktet, hvis basen, dækslet eller LED-delen er beskadiget.

Galleri:

