

D-SUB-stik DE15 (DB15) 3 rækker, kablet, hun med skruer, skruetype

Produktkode: AM5909

EAN13: -

HS-kode: 85369010



Produktvarianter:

Produktparametre:

Stik: DE-15

Antal pins: 15-pin

Type: Kvinder

Installation: Ved at skrue

Antal rækker: 3

Produktbeskrivelse:

Dette D-SUB DE15-stik (ofte fejlagtigt omtalt som DB15/VGA) muliggør hurtige, loddefri ledningsforbindelser ved hjælp af skrueterminaler. Det er velegnet til serviceformål, prototyping og konvertering af ledninger til et standard 15-benet hunstik med låsemøtrikker.

Tekniske specifikationer

- Stiktype: D-SUB **DE15** (HD15), **hun**, 3 rækker kontakter
- Mekanisk låsning: integreret **møtrik** (skruet fast på modstykket)
- Dimensioner: **76 × 42 × 20 mm**
- Afstand mellem pinrækker: **2,84 mm**
- Vandret pinafstand i en række: **2,77 mm**
- Materiale: **metalstik + plastikdæksel (ABS)**
- Ledningsforbindelse: skruerklemme (ingen lodning)

Funktioner og egenskaber

- Hurtig afslutning af ledningsføring på DE15 ved hjælp af klemmer, egnet til gentagen ledningsføring
- Mekanisk beskyttelse og kabelafastning i et plastikhus
- Skruelåsning af stikket til modstykket for en stabil forbindelse
- Betegnelse: I praksis kan du støde på navnene "DB15", "VGA", "Canon-9" eller "Canon9"; den teknisk korrekte betegnelse er **D-SUB DE15**

Ideel til

- Service- og diagnoseværktøjer med DE15-grænseflade
- Prototyping og laboratoriekabling uden lodning
- Industrielle installationer, hvor montering af skrueforbindelsesstykker er påkrævet
- Kabelkonvertering til D-SUB DE15 i kabelbundter

Pakkens indhold

- D-SUB DE15 hunstik med klemrække i hus

Hvorfor vælge dette produkt?

- Muliggør loddefri ledningsforbindelse ved hjælp af en klemrække
- Standard D-SUB-mekanik med møtrikker for en fast pasform
- Kombination af metalstik og ABS-hus til generel teknisk brug
- Velegnet løsning til hurtig montering, service og test

Installations- og betjeningsvejledning

- Før montering skal du kontrollere pintildelingen i henhold til din applikation og enhedens dokumentation.
- Afisolér ledningerne korrekt, og spænd terminalerne, så de ikke løsner sig på grund af vibrationer.
- Efter tilslutning skal du lukke dækslet og kontrollere, at ledningerne ikke kommer i kontakt med stikkets metaldeel uden for de angivne punkter.

Sikkerhedsmeddelelse

- Produktet er beregnet til signaltilslutning; før brug skal du kontrollere, at spændings- og strømstyrken er passende til din applikation.
- Udfør installationen med enhedens strøm frakoblet

