

D-SUB-stik DE15 (DB15) 3 rækker, kabelforbundet, han med skruer, skruetype

Produktkode: AM4678

EAN13: -

HS-kode: 85369010



Produktvarianter:

Produktparametre:

Stik: DE-15

Antal pins: 15-pin

Type: Han

Installation: Ved at skrue

Antal rækker: 3

Produktbeskrivelse:

D-SUB DE15-stikket (ofte fejlagtigt omtalt som DB15/VGA) muliggør hurtige, loddefri ledningsforbindelser ved hjælp af skrueterminaler. Det er velegnet til service, prototyping og konvertering af ledninger til et standard 15-benet hanstik med låseskruer.

Tekniske specifikationer

- Stiktype: D-SUB DE15 (15 ben, 3 rækker), han
- Fastgørelse: låseskruer på stikket
- Ledningsforbindelse: skrueteklemme
- Dimensioner: 76 × 42 × 20 mm
- Afstand mellem pinrækker: 2,84 mm
- Vandret pinafstand i en række: 2,77 mm
- Materiale: metalstik, plastikdæksel (ABS)

Funktioner og egenskaber

- Konvertering af DE15-stik til klemrække for nem tilslutning af individuelle signaler
- Loddefri montering, egnet til gentagne ledningsskift
- ABS-dæksel beskytter terminaler og ledninger mod mekanisk skade
- Låseskruer forbedrer den mekaniske stabilitet af forbindelsen med modstykket

Ideal til

- Service- og testanordninger til enheder med DE15-grænseflade
- Prototyping og laboratorieførtrådning af signallinjer
- Tilslutning af kabler til D-SUB uden fremstilling af et specielt kabel
- Industrielle og måleapplikationer ved hjælp af 15-bens D-SUB-grænseflade

Pakkens indhold

- D-SUB DE15 han med terminalblok i hus

Hvorfor vælge dette produkt?

- Teknisk korrekt DE15-design (15 ben i 3 rækker) for kompatibilitet med almindelige modstykker
- Hurtig og tydelig ledningsføring via skrueterminaler
- Kompakte dimensioner og mekanisk låsning af stikket med skruer
- Velegnet løsning til midlertidige og mere permanente installationer uden lodning

Installations- og betjeningsvejledning

- Før ledningerne tilsluttes, løsn terminalskruerne, isæt den afisolerede ledning og spænd skruen med tilstrækkelig kraft.
- Vi anbefaler at kontrollere pintildelingen i henhold til din applikation og enhedens ledningsdiagram.
- Når du har tilsluttet ledningerne, skal du lukke dækslet og fastgøre det med de medfølgende skruer.
- Når du tilslutter til modstykket, skal du stramme stikkets låseskruer for at sikre stabil kontakt.

Sikkerhedsmeddelelse

- Produktet er beregnet til signal- og lavspændingsanvendelser; brug det ikke til direkte tilslutning til netspændingen.
- Før håndtering skal apparatet afbrydes fra strømforsyningen, og der skal undgås kortslutninger mellem terminalerne.
- Sørg for trækafastning for kablerne, så ledningerne ikke løsner sig i terminalerne.

