

D-SUB-stik DE15 (DB15) 2 rækker, kablet, hun med møtrikker, skrue

Produktkoder:

Produktkode: AM6902

EAN13: -

HS-kode: 85369010

Produktparametre:

Stik: DB15

Antal pins: 15-pin

Type: Kvinder

Installation: Ved at skrue

Antal rækker: 2



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

D-SUB DB15 hun-stik med klemrække er designet til hurtig og tydelig tilslutning af ledninger uden lodning. Designet med skrueterminaler og dæksel letter monteringen i service- og industrielle applikationer, hvor pålidelig og repeterbar ledningsføring er påkrævet.

Tekniske specifikationer

- Stiktype: D-SUB DB15 hunstik (fatning)
- Antal stifter: 15 (2 rækker)
- Ledningsforbindelsestype: skruesklemme
- Afstand mellem pinrækker: 2,84 mm
- Vandret pinafstand i en række: 2,77 mm
- Montering: møtrikskruer (integreret i stikket)
- Materiale: metalstik + plastdæksel (ABS)
- Dimensioner: 66 × 42 × 20 mm

Funktioner og egenskaber

- Loddefri forbindelse med skrueterminaler
 - Tydelig kabelføring inde i huset
-

- Mekanisk låsning af stikket med møtrikker for en stabil forbindelse
- Velegnet til serviceindgreb og gentagen gentilslutning

Ideal til

- Signalforbindelse i industrielle automations- og styresystemer
- Laboratorie- og testfaciliteter
- Service- og installationsbrug, hvor lodning ikke er egnet
- Generelle anvendelser ved brug af D-SUB 15-bens interface

Pakkens indhold

- D-SUB DB15 hunstik med klemrække i hus
- Monteringsskruer til lukning af dækslet

Hvorfor vælge dette produkt?

- Muliggør hurtig tilslutning af ledninger uden specialloddeværktøj
- Skrueterminaler giver fast og kontrollerbar ledningsstramning
- Dækslet beskytter ledningerne og reducerer risikoen for mekaniske skader på ledningerne
- Standard D-SUB DB15-format for bred kompatibilitet i praksis

Installations- og betjeningsvejledning

- Før montering skal ledningerne afisoleres til en længde, der passer til terminalen, og det kontrolleres, at der ikke er løse fibre i kontakt.
- Spænd terminalerne omhyggeligt for at undgå at beskadige ledningen eller terminalen.
- Efter tilslutning skal du kontrollere den korrekte tilslutning i henhold til bennummereringen og lukke dækslet.

Sikkerhedsmeddelelse

- Produktet er beregnet til signal- og lavspændingsanvendelser; kontrollér egnetheden til dine spændings- og strømforhold før brug.
- Udfør installationen med strømmen afbrudt, og kontrollér efter tilslutning, at der ikke er kortslutning mellem terminalerne.

Galleri:



