

LED-pære BA15S 6 V DC hvid, 30xSMD 2835

Produktkode: AM9319

EAN13: -

HS-kode: 85395200



Produktvarianter:

Produktparametre:

Farve af lys: Hvid

Vinkel af lys: 360°

Luminosity: 450-500 lm

Tålmodighed: BA15S

Nuværende: 0,4 A

LED-type: 2835 SMD

Spænding: 6 V DC

Antal lysdioder: 30

Dækning: IP22

Livstid: 50.000 timer

Produktbeskrivelse:

LED-pæren med BA15S-fatning er beregnet som erstatning for en enkelt glødelampe i 6 V DC elektriske systemer. Den er egnet til brug i veterankøretøjer, især til markerings- eller positionslys. En negativ jordforbindelse er nødvendig for korrekt drift.

Tekniske specifikationer

- Sokkel: BA15S
- Strømforsyning: 6V DC
- Lys farve: hvid
- Antal LED'er: 30
- LED-type: SMD
- Strålevinkel: 360°
- Lysstyrke: 450-500 lm
- Strøm: 0,4A
- Beskyttelse: IP22
- Levetid: 50.000 timer
- Designet til lyskilder med enkelt glødetråd
- Krav til køretøjstilslutning: negativ jord

Funktioner og egenskaber

- Erstatning for klassisk pære med BA15S-fatning i 6 V DC-systemer.
- Lysudsende over et bredt område takket være placeringen af LED'er langs omkredsen og på forsiden.
- Det glødetrådsfri LED-design øger modstandsdygtigheden over for stød og hyppig tænd/sluk.
- Lavere strømforbrug sammenlignet med klassiske pærer med samme sokkel.
- Velegnet til køretøjer, hvor klassiske pærer ofte revner.

Ideal til

- Historiske køretøjer med 6 V DC indbygget spænding
- Sidelys
- Positionslys
- Personbiler, varevogne og motorcykler med 6 V DC-system og negativ jord

Pakkens indhold

- 1 stk. LED-pære BA15S 6 V DC hvid

Hvorfor vælge dette produkt?

- Den svarer til BA15S-fatningen, og spændingen er 6 V DC.
- Den er designet til enkeltstrengsapplikationer i køretøjer.
- Den tilbyder en bred 360° lysvinkel.
- Den er velegnet til installationer, hvor der kræves hvidt lys og lavt strømforbrug.
- Den respekterer de specifikke krav til ældre køretøjer med minusramme.

Installations- og betjeningsvejledning

- Før installation skal det kontrolleres, at BA15S-fatningen og 6 V DC-forsyningsspændingen er i overensstemmelse.
- Designet til køretøjer med negativ jord. Hvis polariteten er forskellig, vil pæren ikke fungere korrekt.
- Før udskiftning skal strømmen slukkes og den originale lyskilde køle af.
- Efter installationen skal armaturets funktion og den mekaniske pasform i soklen kontrolleres.

Sikkerhedsmeddelelse

- Forkert polaritetstilslutning eller brug i et andet spændingssystem kan resultere i skader på pæren eller køretøjets elektriske system.
- Brug kun produktet i et 6 V DC elektrisk system.
- Må ikke installeres i en beskadiget eller korroderet stikkontakt.
- Undgå at kortslutte kontakterne under montering.

