

# Interruptor basculante rectangular KCD4, ON-OFF-ON, IP65, negro 250 V/16 A

## Códigos de producto:

Kód produktu: AM7641

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parámetros del producto:

Actual: 16 A

Tensión: Max. 250 V

Conector: Faston 6,3 mm

Cobertura: IP65

Número de clavijas: 6-pin



## Variantes de productos:

## Descripción del producto:

El interruptor basculante rectangular tipo KCD4 para montaje en panel está diseñado para conmutar circuitos en tres posiciones (E/S/II). Gracias a su protección IP65, también es adecuado para aplicaciones con requisitos elevados de protección contra el polvo y las salpicaduras de agua.

## Especificaciones técnicas

- Tipo: KCD4
  - Función: ON-OFF-ON (posición I/O/II)
  - Carga nominal: 16 A a 250 V CA
  - Voltaje máximo: 250 V
  - Orificio de montaje: 30 x 22 mm
  - Dimensiones: 31 x 25 x 35 mm
  - Altura de instalación (profundidad necesaria en el panel): 28 mm
  - Temperatura de funcionamiento: -25 a +80 °C
  - Protección: IP65
  - Conector: Faston 6,3 mm
-

- Número de pines: 6
- Diseño: negro

### **Funciones y características**

- Diseño de tres posiciones para cambiar entre dos circuitos con una posición central apagada
- Bloqueo de posición para un ajuste del estado de conmutación estable
- Pictogramas de cuna: I/O/II
- Montaje en panel en un recorte rectangular
- Terminales para conexión mediante conectores planos Faston de 6,3 mm
- Protección IP65 para uso en entornos con mayor presencia de polvo o salpicaduras de agua.

### **Ideal para**

- Aplicaciones de paneles de control y centralitas
- Control de equipos y servicios industriales
- Circuitos de potencia y conmutación que requieren control de tres posiciones
- Aplicaciones que requieren protección IP65 en la parte frontal del panel

### **Contenido del paquete**

- Interruptor basculante KCD4

### **¿Por qué elegir este producto?**

- Función ON-OFF-ON claramente definida con marcado I/O/II
- Montaje en panel estandarizado en un orificio de 30 x 22 mm
- Fácil conexión mediante Faston de 6,3 mm
- Protección IP65 para condiciones de funcionamiento más exigentes

### **Instrucciones de instalación y funcionamiento**

- Antes de la instalación, verifique el tamaño del orificio de montaje de 30 x 22 mm y la profundidad de espacio requerida en el panel de 28 mm.
- Para las conexiones, utilice los conectores Faston de 6,3 mm correspondientes y cables dimensionados para la carga de corriente de la aplicación.
- Adapte el cableado a la función ON-OFF-ON específica según el diagrama del dispositivo; recomendamos verificar la disposición de los pines antes de la puesta en servicio.

### **Aviso de seguridad**

---

- El producto está diseñado para funcionar con voltaje peligroso (hasta 250 V CA). La instalación y el mantenimiento solo deben realizarse con la alimentación desconectada y por personal cualificado.
- Siga los requisitos para fusionar y dimensionar cables de acuerdo con los estándares y parámetros aplicables de su aplicación.

## Galerie:

