

# Suorakulmainen keinukytkin KCD4, ON-OFF-ON, IP65, musta 250V/16A

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7641

EAN13: -

HS-koodi: 85365080



## Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 16 A

Jännite: Max. 250 V

Liitin: Faston 6,3 mm

Kattavuus: IP65

Nastojen lukumäärä: 6-pin

## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Paneeliasennukseen tarkoitettu suorakaiteen muotoinen KCD4-keinukytkin on suunniteltu kytkemään piirejä kolmessa asennossa (I / O / II). IP65-suojaluokan ansiosta se sopii myös sovelluksiin, joissa on lisääntyneet pöly- ja roiskevesisuojausvaatimukset.

## Tekniset tiedot

- Tyyppi: KCD4
- Toiminto: ON-OFF-ON (asento I / O / II)
- Nimelliskuorma: 16 A 250 V AC:n jännitteellä
- Maks. jännite: 250 V
- Kiinnitysreikä: 30 x 22 mm
- Mitat: 31 x 25 x 35 mm
- Asennuskorkeus (vaadittu syvyys paneelissa): 28 mm
- Käyttölämpötila: -25 - +80 °C
- Suojaluokka: IP65
- Liitin: 6,3 mm Faston
- Nastojen lukumäärä: 6
- Muotoilu: musta

## **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Kolmiasentoinen rakenne kahden piirin välillä vaihtamiseen, keskiasento pois päältä
- Asennon lukitus vakaan kytkentätilan asettamiseksi
- Telineen piktogrammit: I / O / II
- Paneeliasennus suorakaiteen muotoiseen aukkoon
- Liittimet 6,3 mm:n Faston-litteillä liittimillä liitääntään
- IP65-suojausluokka mahdollistaa käytön ympäristöissä, joissa on paljon pölyä tai roiskevettä

## **Ihanteellinen**

- Ohjauspaneelit ja kojeistosovellukset
- Teollisuuslaitteiden ja huoltojen valvonta
- Kolmiasentoista ohjausta vaativat teho- ja kytkentäpiirit
- Sovellukset, jotka vaativat IP65-suojauksia paneelin etupuolella

## **Pakkauksen sisältö**

- Keinukytkin KCD4

## **Miksi valita tämä tuote?**

- Selkeästi määritelty ON-OFF-ON-toiminto I/O/II-merkinnällä
- Standardoitu paneeliasennus 30 x 22 mm reikään
- Helppo liitääntä 6,3 mm:n Faston-liittimellä
- IP65-suojaus vaativampiin käyttöolosuhteisiin

## **Asennus- ja käyttöohjeet**

- Ennen asennusta varmista, että kiinnitysreiän koko on 30 x 22 mm ja paneelin vaadittu syvyys on 28 mm.
- Käytä liitääntöihin vastaavia 6,3 mm:n Faston-liittimiä ja johtoja, jotka on mitoitettu sovelluksen virtakuorman mukaan.
- Sovita johdotus laitekaavion mukaisesti ON-OFF-ON-toimintoon; suosittelemme nastajärjestyksen tarkistamista ennen käyttöönottoa.

## **Turvallisuushuomautus**

- Tuote on suunniteltu toimimaan vaarallisella jännitteellä (enintään 250 V AC). Asennus ja huolto tulee suorittaa vain sähkökatkona ja asianmukaisesti pätevän henkilön toimesta.
  - Noudata sovelluksesi sovellettavien standardien ja parametrien mukaisia sulakkeiden ja johtimien mitoitusta koskevia vaatimuksia.
-

## Galerie:

