

LED-vilkkujen relekatkaisija CF14KT JL-02, taajuussäätö

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8015

EAN13: -

HS-koodi: 85364190

Tuotteen parametrit:

Nastojen lukumäärä: 3-pin

Tuotevaihtoehdot:

Jännitys: 12 V DC, 24 V DC



Tuotteen kuvaus:

Elektroninen LED-vilkkujen katkaisija, jossa on portaaton taajuuden säätö ylemmän trimmerin avulla. Vakauttaa välkkymisen ja poistaa nopean välkkymisen perinteisten polttimoiden vaihtamisen jälkeen LED-polttimoihin.

Tekniset tiedot

- Virtalähde: 12 V DC tai 24 V DC (versiosta riippuen)
- Kuorma: 0,1-150 W
- Säädetty taajuus: noin 60-120 sykliä/min
- Nastojen lukumäärä: 3 (E-, L, B+)
- Rungon mitat: 30,5 × 30,5 × 31 mm
- Korkeus ohjaimen kanssa: noin 55 mm
- Käyttölämpötila: -40 °C - +80 °C
- Kotelo: ABS-muovi, pistokiinnitys

Toiminnot ja ominaisuudet

- Poistaa LED-suuntavilkkujen nopean vilkkumisen
 - Vilkkumisnopeuden portaaton säätö pyörivällä trimmerillä
 - Yhteensopiva LED-, halogeeni- ja klassisten polttimoiden kanssa
 - Vakaa taajuus kuormasta riippumatta
 - Helppo Plug & Play -asennus
-

Ihanteellinen

- Moottoripyörät, skootterit ja mönkijät
- Henkilö- ja hyötyajoneuvot
- Vanhempien mekaanisten katkaisijoiden vaihto

Pakkauksen sisältö

- 1 x releenkatkaisija CF14KT JL-02 (valittu 12 V tai 24 V versio)

Miksi valita tämä tuote?

- Yleiskäyttöinen 12 V:n ja 24 V:n järjestelmille
- Taajuuden säätö täydellisen synkronoinnin saavuttamiseksi
- Luotettava ratkaisu ilman lisävastuksia
- Kestävä muotoilu ja pitkä käyttöikä

Galerie:

