

# Virtalähdepistorasia 36V, 2A, 5,5x2,1mm, lyijyakkujen laturi

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM2744

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 42 V DC

Lähtövirta: 2 A

Lähtöteho: 84 W

Kaapelin pituus: 120 cm

Liitin: 5,5x2,1 mm

Kattavuus: IP22



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Älykäs verkkovirtalaturi, joka on suunniteltu **36 V:n lyijyakuille**, joiden lopullinen latausjännite **on 43,2 V**. Se käyttää automaattista CC/CV-lataustilaa, LED-tilan ilmaisinta ja täydellisiä suojausominaisuuksia. Laajan 100–240 V AC:n tulojännitealueen ansiosta se soveltuu yleiskäyttöön Euroopassa ja muilla alueilla.

## Tekniset tiedot

- Tulojännite: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  - Lähtöjännite: 36 V DC (latausjännite 43,2 V)
  - Lähtövirta: 2 A
  - Maksimiteho: 84W
  - Liitin: XLR 3-napainen (napaisuus: pin 1 +, pin 2 –)
  - Liittimen halkaisija: 18 mm
  - Tilan ilmaisin: punainen (latautuu), vihreä (täysin ladattu)
  - Käyttölämpötila: jopa 60 °C
  - Kotelo: ABS-muovi, itsestään sammuva
-

- Väri: musta
- Suojausluokka: IP20
- Paino: 420 g

#### **Toiminnot ja ominaisuudet**

- Automaattinen CC/CV-lataustila hellävaraiseen lataukseen
- Täysin automaattinen latauksen päätyminen, kun täysi lataustila on saavutettu
- LED-merkkivalo latauksen etenemisestä ja valmistumisesta
- Ylijännitesuoja (OVP)
- Ylivirtasuojaja (OCP)
- Ylikuormitussuoja (OLP)
- Oikosulkusuojaus (SCP)
- Hidas virrannousu pidentää akun käyttöikää

#### **Ihanteellinen**

- 36 V lyijyakut (esim. sähköpotkulaudat, pyörätuolit, varavirtalähteet)
- SLA / AGM / GEL -akkujen huolto- ja ylläpitolataus
- Koti- ja ammattikäyttöön

#### **Käyttöohjeet**

- Ennen latauksen aloittamista tarkista, että laturi on suunniteltu 36 V:n lyijyakulle, jonka latausjännite on 43,2 V.
- Liitä ensin laturin liitin akkuun ja kytke sitten laturi 230 V:n pistorasiaan.
- Kun yhteys on muodostettu, punainen LED-valo syttyy osoittamaan latauksen olevan käynnissä.
- Kun akku on latautunut täyteen, LED-valo muuttuu vihreäksi.
- Kun lataus on valmis, irrota ensin laturi pistorasiasta ja irrota sitten liitin akusta.
- Käytä laturia vain kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Laturi on tarkoitettu käytettäväksi vain lyijyakkujen (SLA, AGM, GEL) kanssa. Älä käytä sitä litiumioni- tai LiFePO<sub>4</sub>-akuille.

#### **Pakkauksen sisältö**

- 1 × laturi 36 V / 2 A
- 1 × EU-virtajohto

#### **Miksi valita tämä tuote?**

- Optimoitu suoraan 36 V:n lyijyakuille
  - Turvallinen käyttö elektroniikan ja akun täydellisen suojauksen ansiosta
  - Helppokäyttöinen ilman asennusta
-

- Kompaktit mitat ja pieni paino
- Luotettava XLR-liitin kiinteällä napaisuudella

## Galerie:

