

USB-laturi 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, malli RS-45PQ (musta/valkoinen)

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM4704
EAN13: -
HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Esitys: 45 W



Tuotevaihtoehdot:

Väri: Valkoinen, Musta

Tuotteen kuvaus:

Kompakti USB-verkkolaturi matkapuhelimien, tablettien ja muiden laitteiden lataukseen USB:n kautta. Siinä on kaksi lähtöä (USB-C ja USB-A) ja se tukee nopeaa latausta USB-C Power Deliveryn ja USB-A Quick Chargen kautta. Saatavilla mustana tai valkoisena.

Tekniset tiedot

- Malli: RS-45PQ
- Väri: valkoinen / musta
- Maksimiteho: 45 W
- Tulo: 100-240 V AC, 50/60 Hz, enint. 0,8 A.
- Lähdöt: 1 × USB-C, 1 × USB-A
- USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (enintään 45 W)
- USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
- USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (enintään 18 W)
- Pistoke: EU / US / UK (versiosta riippuen)
- Mitat: 47 × 40 × 61 mm
- Paino: 160 g

Toiminnot ja ominaisuudet

- Pikalataustuki: USB-virransyöttö (USB-C) ja pikalataus (USB-A)
- Kaksi erillistä latausporttia kahden laitteen samanaikaiseen liittämiseen
- Suojaukset: ylivirta, ylijännite, alijännite, oikosulku, ylikuumeneminen
- Kuoren materiaali: PC, jossa on lisääntynyt liekinkestävyys

Ihanteellinen

- Lataa puhelimia ja tabletteja USB-C- tai USB-A-liitäntän kautta
- Laitteet, jotka vaativat jopa 45 W:n USB-C-virransyötön
- Matkakäyttö laajan 100–240 V AC:n tulojännitealueen ansiosta

Pakkauksen sisältö

- 1× RS-45PQ verkkovirta-USB-laturi (musta tai valkoinen)

Miksi valita tämä tuote?

- Selkeästi määritellyt lähtöprofiilit USB-C PD:lle, mukaan lukien PPS
- USB-C- ja USB-A-yhdistelmä yhteensopivuutta varten laajan valikoiman laitteita
- Integroidut suojaustoiminnot vakaan toiminnan ja kytkettyjen laitteiden suojauksen takaamiseksi

Asennus- ja käyttöohjeet

- Kytke laturi pistorasiaan, joka vastaa käytettyä pistoketta.
- Käytä nopeaa latausta varten laadukasta kaapelia, joka on suunniteltu vaaditulle virralle ja lataukselle (PD/QC/PPS).
- Kun käytät molempia portteja samanaikaisesti, huomioi, että käytettävissä oleva teho jakautuu liitettyjen laitteiden kesken.

Turvallisuushuomautus

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi 100–240 V AC -sähköverkossa. Virheellinen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä laturia, jos sen kansi tai pistoke on vaurioitunut.
- Varmista riittävä ilmanvaihto, älä peitä laturia käytön aikana äläkä altista sitä kosteudelle.

Galerie:

