

# Contrôleur LED RGBW sans fil, 12-24 V, avec synchronisation RJ45

## Codes produits :

Référence AM3498

EAN13 : -

CUP : 94059900

## caractéristiques du produit :

Tension: 12-24 V DC

Couverture: IP22



## Attributs du produit :

## Description du produit :

Contrôleur LED RGBW avancé à 4 canaux avec commande RF sans fil permettant de contrôler séparément les composants RVB et blancs. Convient aux rubans, modules et guirlandes LED à tension constante. Grâce à son interface RJ45 intégrée, il permet la synchronisation de plusieurs unités dans les grandes installations.

## Spécifications techniques

- Tension d'alimentation : DC 12 V-24 V (large plage)
- Puissance de sortie : 12 V :  $\leq 384$  W, 24 V :  $\leq 768$  W
- Sortie : 4 canaux (RVB + W)
- Courant de sortie :  $\leq 8$  A par canal
- Type de connexion : anode commune
- Échelle de couleurs : 256 niveaux
- Niveaux de vitesse : 100 niveaux
- Fréquence PWM : 400 Hz
- Consommation électrique en veille : 1 W
- Température de fonctionnement : -20 à 60 °C
- Dimensions : 91 × 88 × 24 mm
- Poids net : 180 g
- Fréquence de la télécommande : 433,92 MHz
- Portée de contrôle RF :  $\leq 20$  m

- Alimentation du contrôleur : 3x AAA, 1,5 V
- Longueur du réseau de synchronisation (RJ45) : max. 80 m entre les unités
- Nombre de modes : 18 (7 statiques, 11 dynamiques)

### Fonctions et caractéristiques

- Contrôle RF sans fil avec molette tactile et régulation continue
- Mémoire du dernier réglage après une panne de courant
- Modes : couleurs statiques, fondus fluides, transitions sautées, stroboscope, etc.
- Possibilité de maintenir les boutons enfoncés en continu pour contrôler la vitesse ou la luminosité
- Synchronisation transparente de plusieurs unités via le réseau RJ45
- Aucun contrôle directionnel - fonctionne même à travers les obstacles

### Idéal pour

- Bandes LED RGBW, modules LED et guirlandes lumineuses
- Éclairage intérieur, décoration et mobilier
- Projets architecturaux à zones multiples
- Éclairage synchrone de vitrines, d'hôtels, de halls, éclairage de scène

### Contenu du colis

- 1x contrôleur LED avec synchronisation RJ45
- 1x télécommande RF tactile (sans piles)
- 1x manuel d'instructions

### Galerie de produits :

