

# Contrôleur d'escalier LED pour 28 marches avec capteurs PIR

## Codes produits :

Référence AM8446

EAN13 : -

CUP : 94059900



## caractéristiques du produit :

Tension: 12-24 V DC

Couverture: IP22



## Attributs du produit :

## Description du produit :

Le contrôleur intelligent RL-STEP-03 est conçu pour une gestion fluide et automatique des rubans LED dans les escaliers. Grâce à ses capteurs de mouvement A/B, il détecte les entrées et sorties et permet un éclairage progressif et élégant, avec une variation d'intensité lumineuse marche par marche. Une solution idéale pour les intérieurs modernes où l'on recherche confort, sécurité et esthétique.

## Spécifications techniques

- **Modèle** : RL-STEP-03
- **Tension d'alimentation** : CC 12-24 V
- **Puissance maximale** : 420 W (max. 15 W par palier)
- **Nombre de canaux** : 28 sorties contrôlables individuellement
- **Tension de commande des LED** : CC, tension constante
- **Consommation électrique en veille** : 1 W
- **Matériau du boîtier** : PC (plastique durable)
- **Couleur** : blanc
- **Dimensions du contrôleur** : 204 × 82 × 30 mm
- **Dimensions de la télécommande** : 130 × 44 mm
- **Dimensions du capteur** : diamètre 14 mm × longueur 30 mm
- **Longueur du câble du capteur** : 1 m (câble d'extension de 5 m)
- **Protection** : IP20 (conçu pour une utilisation en intérieur)

- **Poids** : 410 g

### **Fonctions et caractéristiques**

- Allumage et atténuation progressifs des bandes LED lors de l'entrée/sortie des escaliers
- Nombre de marches réglable (1-28) par télécommande
- 9 niveaux de vitesse de transition (150-1200 ms par étape)
- Délai et intensité lumineuse réglables
- Marche/arrêt automatique en fonction de la détection de mouvement (capteurs A/B)
- Modes pour différents styles d'éclairage (lisse, séquentiel, etc.)
- Indicateur LED pour chaque réglage (diodes indicatrices bleues et rouges)
- Contrôle facile grâce à la télécommande infrarouge fournie

### **Idéal pour**

- Éclairage des escaliers dans les maisons individuelles, les appartements et les espaces commerciaux
- Couloirs, passages et escaliers avec rubans LED 12/24 V
- Automatisation lumineuse dans la conception et installations intelligentes
- Intérieurs modernes nécessitant un éclairage efficace et écoénergétique

### **Contenu de l'emballage**

- 1 contrôleur d'éclairage d'escalier LED RL-STEP-03
- 2 capteurs PIR (A/B)
- 1 manuel d'utilisation

### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Commande d'éclairage d'escalier élégante et automatique avec démarrage en douceur
- Installation facile et configuration simple à l'aide de la télécommande
- Supporte jusqu'à 28 étapes et une puissance élevée jusqu'à 420 W
- Compatible avec les bandes LED 12 V et 24 V
- Alimentation basse tension sécurisée et longue durée de vie
- Conception moderne adaptée au montage dissimulé et au câblage discret

### **Galerie de produits :**

---

