

# Chargeur USB 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, modèle RS-45PQ (noir/blanc)

## Codes produits :

Référence AM4704

EAN13 : -

CUP : 85044090

## caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 100-240 V AC, 50/60  
Hz

Performance: 45 W



## Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir

## Description du produit :

Chargeur secteur USB compact pour alimenter et recharger téléphones portables, tablettes et autres appareils via USB. Il offre deux sorties (USB-C et USB-A) et prend en charge la charge rapide via USB-C Power Delivery et USB-A Quick Charge. Disponible en noir ou en blanc.

## Spécifications techniques

- Modèle : RS-45PQ
  - Couleur : blanc / noir
  - Puissance maximale : 45 W
  - Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A max.
  - Sorties : 1 × USB-C, 1 × USB-A
  - USB-C (PD) : 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (max. 45 W)
  - USB-C (PPS) : 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
  - USB-A : 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
  - Prise : UE / US / Royaume-Uni (selon la version)
  - Dimensions : 47 × 40 × 61 mm
-

- Poids : 160 g

### **Fonctions et caractéristiques**

- Prise en charge de la charge rapide : USB Power Delivery (USB-C) et Quick Charge (USB-A)
- Deux ports de charge indépendants pour connecter deux appareils simultanément.
- Protections : surintensité, surtension, sous-tension, court-circuit, surchauffe
- Matériau de la coque : PC à résistance accrue aux flammes

### **Idéal pour**

- Rechargez les téléphones et les tablettes via USB-C ou USB-A
- Appareils nécessitant une alimentation USB-C jusqu'à 45 W
- Utilisation en voyage grâce à sa large plage de tension d'entrée de 100 à 240 V CA

### **Contenu de l'emballage**

- 1 chargeur secteur USB RS-45PQ (noir ou blanc)

### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Profils de sortie clairement définis pour USB-C PD, y compris PPS
- Combinaison USB-C et USB-A pour une compatibilité avec une large gamme d'appareils
- Fonctions de protection intégrées pour un fonctionnement stable et la protection des appareils connectés

### **Instructions d'installation et d'utilisation**

- Branchez le chargeur à une prise de courant compatible avec le type de fiche utilisé.
- Pour une charge rapide, utilisez un câble de qualité conçu pour le courant et le mode requis (PD/QC/PPS).
- Lorsque vous utilisez les deux ports simultanément, veuillez noter que la puissance disponible est divisée entre les appareils connectés.

### **Avis de sécurité**

- Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un réseau électrique alternatif de 100 à 240 V. Une mauvaise manipulation peut entraîner un choc électrique.
  - N'utilisez pas le chargeur si le couvercle ou la prise est endommagé.
  - Assurez une ventilation adéquate, ne couvrez pas le chargeur pendant son fonctionnement et ne l'exposez pas à l'humidité.
-

**Galerie de produits :**

