

Condensateur de démarrage CD60, 450 V, 100 μ F

Codes produits :

Référence AM6280

EAN13 : -

CUP : 85415100



caractéristiques du produit :

Capacité: 100 μ F

Tension nominale: 450 V AC

La fréquence: 50-60 Hz

Attributs du produit :

Description du produit :

Le condensateur CD60 est conçu pour les circuits de démarrage des moteurs électriques monophasés, auxquels il apporte le déphasage nécessaire et l'augmentation du couple de démarrage. Il est particulièrement adapté aux applications alimentées par un réseau 230 V CA, notamment les pompes, les compresseurs et autres appareils dotés d'un enroulement auxiliaire.

Spécifications techniques

- Désignation du type : CD60
- Capacité : 100 μ F
- Tolérance : $\pm 5\%$
- Tension nominale : 450 V CA
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Dimensions : 80 x 35 mm
- Conception : boîtier cylindrique, bornes conductrices

Fonctions et caractéristiques

- Conçu pour le mode de démarrage moteur à court terme (condensateur de démarrage)
 - Assistance au démarrage des moteurs asynchrones monophasés par
-

déphasage

- Conception cylindrique compacte adaptée à l'installation dans l'équipement
- Bornes de connexion directe au circuit

Idéal pour

- circuits de démarrage des moteurs électriques monophasés
- Pompes, ventilateurs, compresseurs et équipements similaires avec enroulements auxiliaires
- Remplacement des condensateurs de démarrage dans les applications domestiques et industrielles

Contenu de l'emballage

- 1 condensateur CD60 450 V CA / 100 μ F avec fils

Pourquoi choisir ce produit ?

- Paramètres électriques clairement définis pour les applications de démarrage de moteurs
- Tension nominale de 450 V CA pour une utilisation sur le réseau électrique avec une marge suffisante.
- Connexion simple à l'aide de bornes à fil

Instructions d'installation et d'utilisation

- Avant l'installation, vérifiez que la capacité et la tension nominale correspondent aux caractéristiques du condensateur d'origine et aux exigences du moteur.
- N'utilisez le condensateur de démarrage que dans un circuit comportant un élément de commutation (par exemple, un interrupteur centrifuge, un relais) qui le déconnecte après le démarrage.
- Toujours décharger le condensateur en toute sécurité en suivant la procédure appropriée avant toute manipulation.

Avis de sécurité

- Ce produit est conçu pour être utilisé avec une tension alternative dangereuse (alimentation secteur). Procédez à l'installation uniquement lorsque l'alimentation électrique est coupée.
 - Un branchement incorrect ou une utilisation hors du mode prévu peuvent endommager l'appareil et entraîner un risque de choc électrique.
 - Après la coupure de l'alimentation électrique, le condensateur peut rester chargé ; une décharge est nécessaire avant de toucher les bornes.
-

Galerie de produits :