

# Metalni prekidač s crvenim pozadinskim osvjetljenjem, unutarnja rasvjeta, srebrni, promjer 22mm, IP65, 12V

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2416

EAN13: -

HS kód: 85365080



## Parametri proizvoda:

Trenutno: 5 A

Napetost: Max. 250 V

Pokriti: IP65

## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Metalni tipkasti prekidač AM2416 s aretacijom namijenjen je za upravljanje električnim krugovima i za instalacije gdje se zahtijeva vidljivo crveno LED pozadinsko osvjetljenje. Konstrukcija s metalnim kućištem i zaštitom IP65 omogućuje upotrebu u upravljačkim pločama, elektroinstalacijskim sklopovima i unutarnjoj rasvjeti uz poštivanje navedenih električnih parametara.

## Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: metalni tipkasti prekidač s LED pozadinskim osvjetljenjem
  - Vrsta prebacivanja: s aretacijom
  - Boja pozadinskog osvjetljenja: crvena
  - Maksimalni napon za LED pozadinsko osvjetljenje: 12 V
  - Maksimalno sklopno opterećenje: 250 V / 5 A
  - Vrsta kontakata: NO, NC
  - Montažni promjer: 19 mm
-

- Promjer prednjeg dijela: 22 mm
- Zaštita: IP65
- Izvedba: srebrno metalno kućište

### **Funkcije i značajke**

- Aretacijski mehanizam omogućuje zadržavanje uključenog ili isključenog stanja nakon pritiska.
- Kontakti NO i NC omogućuju spajanje za funkciju uključivanja i isključivanja prema dizajnu kruga.
- Crveno LED pozadinsko osvjetljenje služi za vizualnu signalizaciju ili orijentaciju upravljačkog elementa.
- Metalna izvedba prikladna je za montažu u upravljačke ploče i prednje ploče.
- Zaštita IP65 pruža zaštitu od prašine i od mlaza vode pri pravilnoj montaži.

### **Idealno za**

- Upravljačke ploče električnih uređaja.
- Uključivanje i signalizaciju u unutarnjoj rasvjeti.
- Upravljačke i pomoćne krugove sa zahtjevom za aretacijski prekidač.
- Panelne instalacije gdje se zahtijeva metalna tipka s pozadinskim osvjetljenjem.

### **Sadržaj pakiranja**

- 1x Metalni prekidač s crvenim pozadinskim osvjetljenjem

### **Zašto odabrati ovaj proizvod**

- Proizvod kombinira aretacijsko prebacivanje, LED pozadinsko osvjetljenje i NO i NC kontakte u jednom panelnom elementu.
- Navedeni parametri omogućuju upotrebu u električnim krugovima s jasno utvrđenim ograničenjem sklopnog opterećenja.
- Montažni promjer 19 mm i prednji promjer 22 mm olakšavaju ugradnju u panelne aplikacije koje odgovaraju ovim dimenzijama.
- Zaštita IP65 prikladna je za okruženja gdje se zahtijeva povećana zaštita prednjeg dijela prekidača.

### **Upute za instalaciju i rad**

- Prije montaže provjerite sukladnost spajanja kontakata NO i NC sa zahtjevanom funkcijom upravljanog kruga.
  - LED pozadinsko osvjetljenje spajajte samo na napon koji ne prelazi 12 V.
  - Sklopno opterećenje ne smije premašiti vrijednost od 250 V / 5 A.
  - Za održavanje zaštite IP65 prekidač mora biti postavljen u prikladno
-

pripremljenu ploču i pravilno zategnut.

### Sigurnosna upozorenja

- Pri upotrebi u izmjeničnim mrežama s naponom do 250 V postoji opasnost od strujnog udara.
- Montažu u krugove s mrežnim naponom smije izvoditi samo osoba s odgovarajućom elektrotehničkom kvalifikacijom.
- Prije instalacije, spajanja ili održavanja krug mora biti odspojen od napajanja.
- Neispravno spajanje kontakata ili LED pozadinskog osvjetljenja može uzrokovati kratki spoj, pregrijavanje ili oštećenje prekidača.
- Proizvod ne upotrebljavajte izvan navedenih električnih ograničenja.

### Galerija:

