

Prekidač s aretacijom, srebrni, promjer 10 mm, IP65

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3830

EAN13: -

HS kód: 85365080



Parametri proizvoda:

Trenutno: 3 A

Napetost: 250 V AC

Pokriti: IP65

Montažna rupa: 10 mm

Uhićenje: Da

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Tipkasti prekidač s aretacijom namijenjen je za montažu na panel i prebacivanje električnih krugova u upravljačkim elementima uređaja. Zahvaljujući funkciji aretacije, nakon pritiska ostaje u uključenom ili isključenom položaju, što je prikladno za trajno upravljanje uključivanjem i isključivanjem.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: tipkasti prekidač s aretacijom
- Boja izvedbe: srebrna
- Montažni promjer: 10 mm
- Promjer prekidača: 13 mm
- Maksimalni napon i struja: 250 V AC, 3 A
- Stupanj zaštite: IP65
- Dimenzije: 13.6 x 13.6 x 21.5 mm
- Izvedba za montažu u panel
- Navojno tijelo za pričvršćivanje u montažnom otvoru

Funkcije i svojstva

- Mehanizam aretacije za zadržavanje položaja nakon pritiska
- Upravljanje tipkom za izravno prebacivanje električnog kruga
- Kompaktna konstrukcija prikladna za instalaciju u panele i kućišta uređaja
- Zaštita IP65 osigurava zaštitu od prašine i mlaza vode u uvjetima koji odgovaraju ovoj klasi zaštite
- Srebrna okrugla izvedba s ravnim čelom tipke

Idealno za

- Upravljačke panele električnih uređaja
- Uključivanje i isključivanje električnih krugova male snage unutar navedenih parametara
- Ugradnju u ormare za instrumente, kućišta i panele
- Aplikacije gdje se zahtijeva funkcija aretacije tipke

Sadržaj pakiranja

- 1x tipkasti prekidač s aretacijom

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Navedeni parametri 250 V AC i 3 A omogućuju upotrebu za odgovarajuće električne krugove bez prekoračenja nazivnog opterećenja
- Montažni promjer 10 mm olakšava integraciju u panele s odgovarajućim otvorom
- Upravljanje s aretacijom prikladno je za funkcije u kojima prekidač treba ostati u odabranom položaju
- Zaštita IP65 podržava upotrebu u okruženjima s povećanim zahtjevima za zaštitu od prašine i vode

Upute za instalaciju i rad

- Prekidač instalirajte samo u panel s odgovarajućim montažnim otvorom.
- Pri spajanju ne prekoračujte navedene maksimalne električne parametre 250 V AC i 3 A.
- Kontakte spojite tako da ne dolazi do mehaničkog naprezanja vodiča ni stezaljki.
- Nakon montaže provjerite čvrsto nasjedanje prekidača u panel i ispravnu funkciju aretacije.

Sigurnosno upozorenje

- Proizvod je električna komponenta namijenjena za spajanje u električni krug.
 - Pri radu s naponom od 250 V AC postoji opasnost od strujnog udara,
-

kratkog spoja, pregrijavanja ili oštećenja uređaja.

- Montažu i spajanje smije izvoditi samo osoba s odgovarajućom stručnom kvalifikacijom.
- Sva spajanja izvodite pri isključenom napajanju.
- Ne koristite prekidač izvan navedenog električnog opterećenja i izvan uvjeta koji odgovaraju zaštiti IP65.

Galerija:

