

# D-SUB konektor DE15 (DB15) 3 reda, ožičen, ženski s maticama, vijak

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9094

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Parametri proizvoda:

Priključak: DE-15

Broj pinova: 15-pin

Tip: ženke

Izgradnja: Uvrtanjem

Broj redaka: 3



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

D-SUB DE15 adapter (često nazivan VGA) omogućuje brz i jasan izlaz svih 15 signala s DE15 ženskog konektora na vijčani terminalni blok. Pogodan je za servisne svrhe, izradu prototipova i ožičenje bez potrebe za lemljenjem. Dizajn uključuje metalni konektor, ABS plastični poklopac i matice za pričvršćivanje za fiksnu montažu.

## Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: D-SUB DE15 (VGA), ženski
- Broj pinova: 15
- Raspored igala: 3 reda
- Dimenzije: 66 x 42 x 20 mm
- Razmak između redova pinova: 2,84 mm
- Horizontalni razmak pinova u redu: 2,77 mm
- Priključak žice: vijčani terminalni blok
- Materijal: metalni konektor + plastični poklopac (ABS)
- Montaža: integrirane matice za D-SUB vijke

## Funkcije i značajke

---

- DE15 adapter za ženski priključak na terminalni blok za spajanje pojedinačnih žica
- Vijčani terminali omogućuju ponovljeno ožičenje bez lemljenja
- Plastični poklopac štiti terminalni blok i povećava mehaničku otpornost sklopa
- Mogućnost fiksnog pričvršćivanja na suprotni dio pomoću D-SUB matica
- Ispravna oznaka konektora je D-SUB DE15; oznaka DB15 za VGA se koristi u praksi, ali tehnički nije točna.

#### **Idealno za**

- Servis i dijagnostika uređaja s DE15 (VGA) sučeljem
- Izrada prototipa i laboratorijsko spajanje signala putem D-SUB-a
- Industrijske primjene gdje je potreban vijčani spoj vodiča
- Brzo spajanje i ispitivanje ožičenja bez krimpovanja ili lemljenja

#### **Sadržaj paketa**

- D-SUB DE15 ženski na terminalnom bloku s poklopcem

#### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Jasno usmjeravanje svih 15 kontakata do terminala za pregledno ožičenje
- Mehanički zaštićen dizajn u ABS kućištu
- Standardno DE15 sučelje s mogućnošću fiksne montaže pomoću matica
- Prikladno rješenje za instalacije gdje su servisiranje i brza promjena ožičenja prioritet

#### **Upute za instalaciju i uporabu**

- Prije spajanja žica, isključite uređaj iz napajanja i provjerite spojeve prema dokumentaciji signala.
- Pazite na ispravan raspored DE15 pinova na pojedinačnim terminalima prema oznakama na terminalnom bloku.
- Skinite izolaciju s žica na odgovarajuću duljinu i pažljivo zategnite terminale kako biste izbjegli oštećenje žice ili terminala.
- Nakon spajanja, zatvorite poklopac i provjerite da nema mehanički napregnutih žica.

#### **Sigurnosna obavijest**

- Proizvod je namijenjen za signalne i niskonaponske primjene prema specifičnom uređaju; nemojte ga koristiti za izravno spajanje na mrežni napon.
  - Ne spajajte uređaje pod naponom; postoji opasnost od oštećenja.
-

**Galerija:**

