

Utičnica za napajanje 36V, 2A, 5,5x2,5mm

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0099

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: 36 V DC

Izlazna struja: 2 A

Izlazna snaga: 72 W

Duljina kabela: 120 cm

Priključak: 5,5x2,5 mm

Pokriti: IP22



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Napajanje s utikačem namijenjeno je za napajanje uređaja koji zahtijevaju istosmjerni napon od 36 V DC i potrošnju struje do 2 A. Napajanje je opremljeno cilindričnim istosmjernim konektorom 5,5 x 2,5 mm i prikladno je za korištenje s kompatibilnom elektronikom koja odgovara naponu, strujnom opterećenju, veličini konektora i polaritetu. Ovaj proizvod namijenjen je kao napajanje, a ne kao punjač baterija.

Tehničke specifikacije

- Vrsta proizvoda: napajanje s utičnicom
 - Ulazni napon: 100-240V AC
 - Ulazna frekvencija: 50/60 Hz
 - Izlazni napon: 36V DC
 - Izlazna struja: 2 A
 - Izlazna snaga: 72 W
 - Priključak: 5,5 x 2,5 mm
 - Duljina kabela: 120 cm
-

- Zaštita: IP22
- Polaritet konektora: pozitivni pol na unutarnjem kontaktu

Funkcije i značajke

- Napajanje iz širokog raspona mrežnog ulaza 100-240 V AC.
- Izlaz u obliku 36 V DC napona za kompatibilne uređaje.
- Opremljen cilindričnim DC konektorom 5,5 x 2,5 mm.
- Verzija s mrežnim utikačem i izlaznim kabelom za napajanje.
- Verzija s utičnicom za izravno spajanje na električnu mrežu.

Idealno za

- Napajanje elektroničkih uređaja koji zahtijevaju 36 V DC.
- Za korištenje s uređajima koji zahtijevaju konektor od 5,5 x 2,5 mm i središnji pozitivni pol.
- Zamjena za originalni adapter za napajanje s identičnim električnim parametrima i konektorom.

Sadržaj paketa

- Utičnica za napajanje 36 V / 2 A s izlaznim konektorom 5,5 x 2,5 mm

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jasno definirani izlazni parametri od 36 V DC i 2 A.
- Kompatibilno s ulaznim naponom 100-240 V AC.
- Navedeni su polaritet konektora, veličina konektora i duljina kabela.
- Pogodno kao napajanje za uređaje s istim zahtjevima.

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije spajanja provjerite odgovaraju li izlazni napon, maksimalna struja, polaritet i veličina konektora uređaju koji se napaja.
- Koristite napajanje samo s elektroničkim uređajima dizajniranim za napajanje od 36 V istosmjerne struje.
- **Ne koristite ovaj proizvod kao punjač baterija, uključujući baterije za električne bicikle, električne skutere i druge baterijske sustave.**
- Prilikom korištenja pridržavajte se uvjeta koji odgovaraju IP22 zaštiti.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod radi na mrežnom naponu od 100-240 V AC. Nepravilna uporaba može uzrokovati strujni udar.
 - Ne spajajte uređaje s različitim naponom, polaritetom ili neusklađenim konektorima na izvor napajanja.
 - Ne koristite oštećeno napajanje, kabel ili konektor.
 - Izbjegavajte kratki spoj izlaznog konektora i ne prekrivajte napajanje
-

tijekom rada.

- Proizvod nije namijenjen punjenju baterija bez odgovarajuće elektronike za punjenje i kontrole procesa punjenja.
- Instalirajte i koristite samo u skladu s parametrima uređaja koji se napaja.

Galerija:

