

Bežični LED kontroler za jednu boju, 12-24 V, sa sinkronizacijom RJ45

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5129

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC

Pokriti: IP22



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Napredni 3-kanalni jednobojni LED kontroler s bežičnim RF upravljanjem omogućuje neovisno upravljanje jednobojnim LED trakama. Pogodan za LED trake, module ili svjetlosne lance s konstantnim naponom. Zahvaljujući integriranom RJ45 sučelju, podržava sinkronizaciju više jedinica u velikim instalacijama.

Tehničke specifikacije

- Napon napajanja: DC 12V-24V (širok raspon)
- Izlazna snaga: 12 V: ≤ 360 W, 24 V: ≤ 720 W
- Izlaz: 3 kanala (samo jedna boja)
- Izlazna struja: ≤ 10 A po kanalu
- Vrsta priključka: zajednička anoda
- Razina boje: 256 razina
- Razine brzine: 100 razina
- PWM frekvencija: 400Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1 W
- Radna temperatura: -20 do 60 °C
- Dimenzije: 91 × 88 × 24 mm
- Neto težina: 180 g
- Frekvencija daljinskog upravljača: 433,92 MHz
- Domet RF kontrole: ≤ 20 m

- Napajanje kontrolera: 3x AAA, 1,5 V
- Duljina sinkronizacijske mreže (RJ45): maks. 80 m između jedinica
- Broj načina rada: 18 (7 statičkih, 11 dinamičkih)

Funkcije i značajke

- Bežično RF upravljanje s dodirnim kotačićem i kontinuiranom regulacijom
- Memorija posljednje postavke nakon nestanka struje
- Načini rada: zatamnjenje, stroboskop itd.
- Mogućnost kontinuiranog držanja tipki za kontrolu brzine ili svjetline
- Besprijekorna sinkronizacija više jedinica putem RJ45 mreže
- Nema kontrole smjera - radi čak i kroz prepreke

Idealno za

- Jednobojne LED trake, LED moduli i svjetlosni lanci
- Unutarnja rasvjeta, ukrasi i namještaj
- Arhitektonski projekti s više zona
- Sinkrona rasvjeta izloga, hotela, dvorana, rasvjeta pozornice

Sadržaj paketa

- 1x LED kontroler sa sinkronizacijom RJ45
- 1x dodirni RF daljinski upravljač (bez baterija)
- 1x upute za uporabu

Galerija:

