

D-SUB konektor DE15 (DB15) 2 reda, ožičen, ženski s maticama, vijak

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6902

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametri proizvoda:

Priključak: DB15

Broj pinova: 15-pin

Tip: ženke

Izgradnja: Uvrtanjem

Broj redaka: 2



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Ženski D-SUB DB15 konektor s terminalnim blokom dizajniran je za brzo i jasno spajanje žica bez lemljenja. Dizajn s vijčanim terminalima i poklopcem olakšava montažu u servisnim i industrijskim primjenama gdje je potrebno pouzdano i ponovljivo ožičenje.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: D-SUB DB15 ženski (utičnica)
- Broj pinova: 15 (2 reda)
- Vrsta priključka žice: vijčani terminalni blok
- Razmak između redova pinova: 2,84 mm
- Horizontalni razmak pinova u redu: 2,77 mm
- Montaža: matice i vijci (integrirani u konektor)
- Materijal: metalni konektor + plastični poklopac (ABS)
- Dimenzije: 66 × 42 × 20 mm

Funkcije i značajke

- Beslemno spajanje pomoću vijčanih priključaka
 - Jasno usmjeravanje kabela unutar kućišta
-

- Mehaničko zaključavanje konektora maticama za stabilnu vezu
- Pogodno za servisne intervencije i ponovljena ponovna spajanja

Idealno za

- Međusobno povezivanje signala u industrijskoj automatizaciji i upravljačkim sustavima
- Laboratorij i ispitni objekti
- Servisna i instalacijska upotreba tamo gdje lemljenje nije prikladno
- Opće primjene koje koriste D-SUB 15-pinsko sučelje

Sadržaj paketa

- Ženski D-SUB DB15 konektor s terminalnim blokom u kućištu
- Pričvrtni vijci za zatvaranje poklopca

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Omogućuje brzo spajanje žica bez posebnog alata za lemljenje
- Vijčani terminali omogućuju čvrsto i kontrolirano zatezanje žice
- Poklopac štiti ožičenje i smanjuje rizik od mehaničkih oštećenja žica
- Standardni D-SUB DB15 format za široku kompatibilnost u praksi

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije sastavljanja, ogulite žice na duljinu koja odgovara terminalu i provjerite da nema labavih vlakana u kontaktu.
- Pažljivo zategnite terminale kako biste izbjegli oštećenje žice ili terminala.
- Nakon spajanja, provjerite ispravnu vezu prema numeriranju pinova i zatvorite poklopac.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod je namijenjen za primjenu u signalima i niskom naponu; prije upotrebe provjerite prikladnost za vaše naponske i strujne uvjete.
- Instalaciju izvršite s isključenim napajanjem i nakon spajanja provjerite da nema kratkog spoja između priključaka.

Galerija:

