

Utičnica za napajanje 36V, 2A, 5,5x2,1mm, punjač olovnih baterija

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2744

EAN13: -

HS kód: 85044090



Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: 42 V DC

Izlazna struja: 2 A

Izlazna snaga: 84 W

Duljina kabela: 120 cm

Priključak: 5,5x2,1 mm

Pokriti: IP22

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Inteligentni mrežni punjač dizajniran za **36V olovne akumulatore** s konačnim naponom punjenja **od 43,2 V**. Koristi automatski CC/CV način punjenja, LED indikator statusa i kompletan set zaštitnih značajki. Zahvaljujući širokom ulaznom rasponu od 100-240 V AC, prikladan je za univerzalnu upotrebu u Europi i drugim regijama.

Tehničke specifikacije

- Ulazni napon: 100-240 V AC, 50/60 Hz
 - Izlazni napon: 36 V DC (napon punjenja 43,2 V)
 - Izlazna struja: 2 A
 - Maksimalna snaga: 84 W
 - Priključak: XLR 3-pinski (polaritet: pin 1 +, pin 2 -)
 - Promjer konektora: 18 mm
 - Indikacija statusa: crvena (punjenje), zelena (potpuno napunjeno)
 - Radna temperatura: do 60 °C
 - Kućište: ABS plastika, samogasiva
-

- Boja: crna
- Zaštita: IP20
- Težina: 420 g

Funkcije i značajke

- Automatski CC/CV način punjenja za nježno punjenje
- Potpuno automatski prekid punjenja kada se dostigne puno stanje
- LED indikator napretka i završetka punjenja
- Zaštita od prenapona (OVP)
- Zaštita od prekomjerne struje (OCP)
- Zaštita od preopterećenja (OLP)
- Zaštita od kratkog spoja (SCP)
- Sporo povećanje struje za dulji vijek trajanja baterije

Idealno za

- 36 V olovne baterije (npr. električni skuteri, invalidska kolica, rezervni izvori napajanja)
- Servis i punjenje SLA / AGM / GEL baterija
- Kućna i profesionalna upotreba

Upute za uporabu

- Prije početka punjenja provjerite je li punjač namijenjen za olovno-kiselinsku bateriju od 36 V s naponom punjenja od 43,2 V.
- Prvo spojite punjač na bateriju, a zatim ga uključite u utičnicu od 230 V.
- Nakon spajanja, crvena LED lampica će zasvijetliti kako bi označila da je punjenje u tijeku.
- Nakon što se baterija potpuno napuni, LED će postati zelene boje.
- Nakon što je punjenje završeno, prvo isključite punjač iz električne mreže, a zatim odspojite konektor s baterije.
- Punjač koristite samo u suhom i dobro prozračenom okruženju.
- Punjač je namijenjen samo za korištenje s olovnim baterijama (SLA, AGM, GEL). Ne koristite ga za litij-ionske ili LiFePO₄ baterije.

Sadržaj paketa

- 1x punjač 36 V / 2 A
- 1x EU kabel za napajanje

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Optimizirano izravno za 36V olovne akumulatore
 - Siguran rad zahvaljujući potpunoj zaštiti elektronike i baterije
 - Jednostavno za korištenje bez potrebe za postavljanjem
 - Kompaktne dimenzije i mala težina
-

- Pouzdan XLR konektor s fiksnim polaritetom

Galerija:

