

Vodootporni konektor za LED traku 2-pinski + završna kapica, IP68

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7460

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametri proizvoda:

Duljina kabela: 15 cm

Radna temperatura: -20°C - +105°C



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Visokokvalitetni vodootporni dvopinski konektor dizajniran za sigurno napajanje LED trake u zahtjevnim uvjetima. Konektor je dizajniran za probijanje spoja, što omogućuje brzu instalaciju bez potrebe za skidanjem izolacije s žica. Zahvaljujući IP67/IP68 zaštiti, pogodan je za vanjsku upotrebu, vlažne okoline i primjene s visokim zahtjevima za pouzdanost.

Tehničke specifikacije

- Vrsta konektora: 2-pinski (NAPAJANJE za ISKLJUČIVANJE)
- Kompatibilnost: COB i SMD LED trake
- Širina LED trake: 11 mm
- Maksimalna struja: 6 A
- Zaštita: IP68
- Vrsta veze: probijanje
- Žice: 2 žice (crvena/crna)
- Duljina žice: 150 mm
- Materijal vodiča: bakar
- Boja konektora: crna
- Težina: 12 g

Funkcije i značajke

- Brza montaža bez lemljenja i skidanja izolacije s LED trake
-

- Vodootporni dizajn pogodan za vanjsku ugradnju
- Pouzdan prijenos snage do 6 A
- Kompatibilno s COB i klasičnim SMD LED trakama
- Kratki kabel za napajanje za jednostavno spajanje na napajanje

Idealno za

- Ugradnja vanjske LED rasvjete
- LED trake u kupaonicama, saunama i wellness zonama
- Arhitektonska i dekorativna rasvjeta
- Brza usluga ili privremene instalacije

Sadržaj paketa

- 1x Vodootporni 2-pinski konektor s 15 cm kabelom za napajanje
- 1x Silikonska završna kapica za LED traku

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Visoka IP67/IP68 zaštita za maksimalnu zaštitu od vode
- Jednostavna i brza instalacija bez posebnog alata
- Sigurna i čvrsta električna veza
- Pogodno za profesionalnu i hobi upotrebu
- Idealan dodatak vodootpornim LED trakama

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije instalacije provjerite širinu LED trake (11 mm) i polaritet žica (crvena = plus, crna = minus).
- Nakon mehaničkog spajanja, preporučujemo brtvljenje konektora i kraja silikonom kako bi se održala vodootpornost na mjestu spajanja.
- Tijekom instalacije provjerite jesu li spojne površine čiste i je li konektor pravilno zatvoren kako bi se postigla deklarirana zaštita.

Sigurnosna obavijest

- Dizajnirano za primjenu s niskonaponskim DC LED trakama; isključite napajanje prije spajanja.
- Pridržavajte se maksimalnog strujnog opterećenja od 6 A i provjerite jesu li napajanje i žice odgovarajuće dimenzionirane.
- Nakon ugradnje provjerite čvrstoću i nepropusnost spoja, posebno u okruženjima s konstantnom vlagom.

Galerija:
