

# Senzorski prekidač za vrata DS-1, 12-24 V DC, 6A

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM2098

EAN13: -

HS kód: 85364190

## Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC

Boja: Crno

Pokriti: IP20

Maks. Trenutno: 6 A



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Kompaktni senzor za vrata DS-1 koristi se za automatsko uključivanje i isključivanje LED rasvjete kada se vrata otvore ili zatvore. Najčešće se koristi za LED trake u namještaju, kuhinjskim elementima, ormarima, vitrinama ili tehničkim ormarićima. Zahvaljujući jednostavnom spajanju pomoću DC konektora, instalacija je brza i bez potrebe za lemljenjem.

## Tehničke specifikacije

- Model: DS-1
  - Napon napajanja: DC 12-24 V
  - Maksimalna struja preklapanja: 6 A
  - Maksimalna snaga: 72 W pri 12 V / 144 W pri 24 V
  - Vrsta senzora: infracrveni senzor za vrata
  - Udaljenost preklapanja: 0-3 mm
  - Materijal kućišta: ABS plastika
  - Dimenzije modula: 32 × 16 mm
  - Ukupna duljina kabela: 187 mm
  - Duljina istosmjernog kabela: 155 mm
  - Konektori: DC priključak 5,5 × 2,1 mm (muški + ženski)
  - Stupanj zaštite: IP20
-

- Težina: 20 g

### Funkcije i značajke

- Automatsko uključivanje LED rasvjete pri otvaranju vrata
- Automatsko gašenje rasvjete kada su vrata zatvorena
- Beskontaktna infracrvena detekcija
- Niska potrošnja energije
- Kompaktne dimenzije pogodne za skrivenu montažu
- Plug & Play veza bez potrebnog programiranja
- Kompatibilno s većinom 12V i 24V LED traka i LED svjetala

### Idealno za

- Kuhinjski ormarići i radne ploče
- Ormari i ugradbeni namještaj
- Vitrine i prodajne police
- Tehnički i razvodni ormari
- LED trake u domovima i poslovnim prostorima

### Sadržaj paketa

- 1x senzorski prekidač za vrata DS-1

### Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jednostavno i pouzdano rješenje za automatsko upravljanje LED rasvjetom
- Visoka nosivost do 6 A
- Širok raspon napona napajanja 12-24 V
- Brza instalacija bez alata ili lemljenja
- Elegantan i diskretan dizajn prikladan za interijere

### Galerija:

