

USB punjač 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, model RS-45PQ (crno/bijeli)

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4704

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Izvođenje: 45 W



Varijante proizvoda:

Boja: Bijela, Crno

Opis proizvoda:

Kompaktni USB punjač za napajanje i punjenje mobitela, tableta i drugih uređaja putem USB-a. Nudi dva izlaza (USB-C i USB-A) i podržava brzo punjenje putem USB-C Power Delivery i USB-A Quick Charge. Dostupan u crnoj ili bijeloj boji.

Tehničke specifikacije

- Model: RS-45PQ
 - Boja: bijela / crna
 - Maksimalna snaga: 45 W
 - Ulaz: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A maks.
 - Izlazi: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (maks. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (maks. 18 W)
 - Utikač: EU / SAD / UK (ovisno o verziji)
 - Dimenzije: 47 × 40 × 61 mm
 - Težina: 160 g
-

Funkcije i značajke

- Podrška za brzo punjenje: USB Power Delivery (USB-C) i Quick Charge (USB-A)
- Dva neovisna priključka za punjenje za istovremeno povezivanje dva uređaja
- Zaštite: prekomjerna struja, prenapon, podnapon, kratki spoj, pregrijavanje
- Materijal ljuske: PC s povećanom otpornošću na plamen

Idealno za

- Punjenje telefona i tableta putem USB-C ili USB-A
- Uređaji koji zahtijevaju USB-C napajanje do 45 W
- Putna upotreba zahvaljujući širokom rasponu ulaznog napona od 100-240 V AC

Sadržaj paketa

- 1× RS-45PQ mrežni USB punjač (crni ili bijeli)

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jasno definirani izlazni profili za USB-C PD uključujući PPS
- Kombinacija USB-C i USB-A priključaka za kompatibilnost sa širokim rasponom uređaja
- Integrirane zaštitne funkcije za stabilan rad i zaštitu priključenih uređaja

Upute za instalaciju i uporabu

- Spojite punjač na utičnicu koja odgovara korištenom utikaču.
- Za brzo punjenje koristite kvalitetan kabel dizajniran za potrebnu struju i način rada (PD/QC/PPS).
- Prilikom istovremene upotrebe oba priključka, imajte na umu da se dostupna snaga dijeli između spojenih uređaja.

Sigurnosna obavijest

- Uređaj je namijenjen za korištenje u električnoj mreži izmjenične struje od 100–240 V. Nepravilno rukovanje može uzrokovati strujni udar.
 - Ne koristite punjač ako je poklopac ili utikač oštećen.
 - Osigurajte odgovarajuću ventilaciju, ne prekrivajte punjač tijekom rada i ne izlažite ga vlazi.
-

Galerija:

