

Kabelska sklopka 6A/250V

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM7651

EAN13: -

HS kód: 94059900



Parametri proizvoda:

Nazivni napon: 115/250 V AC

Maks. Trenutno: 6 A

Otpor izolacije: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Varijante proizvoda:

Boja: Bijela, Crno

Opis proizvoda:

Prekidač s prolaznim kontaktom dizajniran za prebacivanje napajanja u dovodnom kabelu rasvjetnih tijela i drugih uređaja. Dizajn omogućuje izravno umetanje u kabel i spajanje žica na vijčane priključke, što pojednostavljuje instalaciju i servis.

Tehničke specifikacije

- Vrsta prekidača: preklopni prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO, dizajn s prolazom kabela
- Nazivni napon: 125/250 V AC
- Nazivna struja: 6 A pri 250 V AC
- Broj modela: 302-2
- Materijal tijela: PA66
- Otpor izolacije: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Otpor kontakta: $\leq 30 \text{ m}\Omega$
- Mehanički vijek trajanja: 10.000 ciklusa
- Dimenzije: 60x26,5x15,5 mm
- Radna temperatura: -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- Relativna vlažnost: $\leq 95\%$
- Opcije boja: bijela, crna

Funkcije i značajke

- Pogodno za prekidanje napajanja u kabelu (uključivanje/isključivanje)
- Vijčani terminali za spajanje žica
- Dizajn s prolaznim otvorom za provlačenje kabela kroz tijelo prekidača
- Kompaktno kućište za ugradnju u dovodne kabele rasvjetnih tijela

Idealno za

- Stolne lampe, podne lampe i dekorativna rasvjeta
- Jednostavno prebacivanje napajanja u kabelima za napajanje uređaja
- Zamjena oštećenog kablenskog prekidača

Sadržaj paketa

- 1 kom prolazne sklopke za kabel (prema odabranoj boji)

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jasno definirano nazivno opterećenje 6 A / 250 V AC
- Parametri izolacijskog i kontaktnog otpora prikladni za mrežne primjene
- Širok raspon radne temperature za opću unutarnju upotrebu
- Dostupno u dvije boje koje odgovaraju kabelu i učvršćenju.

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije instalacije, isključite uređaj iz napajanja i provjerite je li bez napona.
- Spojite žice na vijčane priključke i osigurajte mehaničko rasterećenje kabela od naprezanja u kućištu prekidača.
- Nakon instalacije provjerite nepropusnost priključaka i ispravnu funkciju preklapanja.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod je dizajniran za rad na mrežnom naponu od 125/250 V AC; nepravilna instalacija može uzrokovati strujni udar.
- Instalaciju izvodite samo kada je napajanje isključeno i uz odgovarajuće kvalifikacije.
- Ne koristite ako su kućište, terminali ili izolacija kabela oštećeni.

Galerija:

