

USB-A kabel za napajanje, 2-pinski, 100 cm

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6338

EAN13: -

HS kód: 85444220

Parametri proizvoda:

Duljina: 100 cm

Priključak: USB typ A

Maks. Trenutno: 6 A



Varijante proizvoda:

Boja: Bijela, Crno

Opis proizvoda:

Kabel za napajanje s USB-A 2.0 priključkom s jedne strane i dvije slobodne žice s druge strane koristi se za napajanje istosmjernom strujom uređaja ili modula s izravnim žičanim priključkom. Verzija od 100 cm dostupna je u bijeloj i crnoj boji. Kabel je prikladan za primjene napajanja gdje je potrebna jednostavna veza s USB priključka na dvije žice bez prijenosa podataka.

Tehničke specifikacije

- Priključak: USB-A muški
 - Standardni priključak: USB 2.0
 - Duljina kabela: 100 cm
 - Broj žica: 2
 - Boja žice: crvena i crna
 - Boja plašta kabela: bijela ili crna
 - Vrsta izlaza: labave žice bez završetaka
 - Oznaka: kabel za napajanje istosmjernom strujom
 - Nazivni napon: maks. 24 V
 - Materijal vodiča naznačen na podnožju: kositreni bakar
 - Izolacijski materijal naznačen na podnožju: PVC
-

- Struja: maks. 2 A (24 V) maks. 6 A (5 V)
- Označavanje polariteta na slici: crvena žica pozitivna, crna žica negativna

Funkcije i značajke

- USB-A priključak omogućuje spajanje na napajanje iz kompatibilnog USB izvora ili priključka.
- Dva odvojena izlazna vodiča dizajnirana su za izravno spajanje na uređaj, terminalni blok ili ulaz napajanja.
- Kabel je namijenjen za prijenos energije, a ne za prijenos podataka.
- PVC plašt osigurava mehaničku zaštitu vodiča i fleksibilnost kabela.
- Dostupan u dvije opcije boja, može se uskladiti s instalacijom ili uređajem.

Idealno za

- Napajanje manjih DC uređaja iz USB izvora
- LED aplikacije i rasvjetni elementi napajani istosmjernim naponom
- Pribor za videonadzor
- Mali ventilatori i mali elektronički uređaji
- Korištenje u servisu, razvoju i montaži

Sadržaj paketa

- 1x USB-A kabel za napajanje s dvije slobodne žice, duljine 100 cm

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jednostavno rješenje za pretvorbu s USB-A konektora na dvožično napajanje.
- Duljina od 100 cm omogućuje veći doseg ugradnje nego kratki kratkospojnici.
- Labave žice omogućuju vam prilagodbu metode završetka vašoj specifičnoj primjeni.
- Dostupne su i bijela i crna verzija za različite vrste instalacija.

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije spajanja provjerite polaritet žica i zahtjeve uređaja koji se napaja.
- Kabel koristite samo za napajanje uređaja odgovarajućim istosmjernim naponom.
- Slobodni krajevi žica moraju biti pravilno izolirani ili završeni na odgovarajući način tijekom montaže.
- Spojite samo na izvor koji odgovara potrebnom naponu i struji uređaja.

Sigurnosna obavijest

- Nepravilan polaritet spajanja može oštetiti uređaj pod napajanjem.
- Neizolirane, labave žice ne smiju doći u međusobni kontakt, postoji opasnost od kratkog spoja.
- Ne koristite kabel s oštećenom izolacijom, konektorom ili žicama.
- Instalaciju i spajanje izvršite dok je napajanje isključeno.
- Ako je kabel integriran u uređaj ili fiksnu instalaciju, spajanje treba izvršiti osoba s odgovarajućim stručnim znanjem.

Galerija:

