

# Eaton PL6-B10/1 prekidač, 10 A

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9475

EAN13: 4015082865191

HS kód: 85044090

## Parametri proizvoda:

Trenutno: 10 A

Nazivni napon: 230 V AC

Pokriti: IP20

Izgradnja: DIN

Radna temperatura: -25°C - +75°C



## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Eaton xPole PL6-B10/1 jednopolni modularni prekidač dizajniran je za zaštitu od prekomjerne struje električnih krugova u instalacijskoj distribuciji. Služi za zaštitu vodova i priključenih uređaja od preopterećenja i kratkog spoja. Dizajn za montažu na šinu uređaja i jednopolni raspored prikladni su za uobičajene distribucijske primjene u stambenim i poslovnim instalacijama.

## Tehničke specifikacije

- Model: Eaton PL6-B10/1
- Vrsta proizvoda: MCB prekidač
- Broj polova: 1
- Broj faza: 1
- Nazivna struja: 10 A
- Karakteristika putovanja: B
- Prekidna moć: 6 kA
- Nazivni napon: 230/400 V AC
- Nazivni istosmjerni napon: 48 V DC
- Stupanj zaštite: IP20
- Širina modula: 1
- Vrsta spojnih kontakata: viljuškasti

- Montaža: na instrumentnoj ploči
- Presjek spojene žice: 1 do 25 mm<sup>2</sup>
- Težina: 0,12 kg
- Standard: IEC/EN 60898-1
- Šifra proizvođača: PL6-B10/1
- EAN: 4015082865191

### **Funkcije i značajke**

- Zaštita od prekomjerne struje, preopterećenja i kratkog spoja.
- Karakteristika B za strujne krugove s nižim početnim strujama.
- Jednopolni dizajn za zaštitu jednofaznih strujnih krugova.
- Modularni dizajn za ugradnju u razvodni ormar.
- Optička signalizacija položaja kontakta.
- Indikacija uključeno/isključeno na upravljačkoj ručici.
- Kompatibilnost s priključnim letvicama odgovarajućeg tipa.

### **Idealno za**

- Kućne električne instalacije.
- Zaštita rasvjetnih krugova.
- Zaštita strujnog kruga utičnice.
- Instalacijski ormari u stambenim i poslovnim zgradama.

### **Sadržaj paketa**

- 1x Eaton xPole PL6-B10/1 prekidač

### **Zašto odabrati ovaj proizvod?**

- Jasno definirani parametri za zaštitu strujnog kruga 10 A s karakteristikom B.
- Prekidna moć 6 kA za instalacijsku upotrebu.
- Kompaktni jednopolni dizajn širine 1 modula.
- Montaža na DIN šinu olakšava ugradnju u standardne razvodne ormare.
- Usklađenost s IEC/EN 60898-1.

### **Upute za instalaciju i uporabu**

- Ugradite u odgovarajuću razvodnu ploču na šinu panela.
- Spajanje žica mora odgovarati navedenom presjeku i mora se izvesti pravilnim zatezanjem stezaljki.
- Prije puštanja u rad potrebno je provjeriti ispravno dimenzioniranje prekidača za štice strujni krug.
- Proizvod je namijenjen za fiksnu ugradnju.

### **Sigurnosna obavijest**

---

- Proizvod radi na 230/400 V AC. Nepravilno rukovanje može uzrokovati strujni udar.
- Ugradnju, zamjenu i spajanje smije obavljati samo osoba s odgovarajućim električarskim kvalifikacijama.
- Uvijek isključite napajanje i provjerite je li uređaj bez napona prije instalacije ili uklanjanja.
- Nepravilno ožičenje ili neodgovarajuće dimenzioniranje mogu dovesti do pregrijavanja, kvara zaštite ili oštećenja instalacije.
- Proizvod koristite samo u instalacijama koje su u skladu s njegovim električnim parametrima i IP20 zaštitom.

### Galerija:

