

Mi-light - vezérlőegység RGBW LED szalagokhoz, 2,4GHz-es vevőegység

Termékkód: AM4142

EAN13: -

HS kód: 94059900

Termékjellemzők:

A termék jellemzői:

Feszültség: 12V DC

Feszültség: 24V DC

Csatlakozó: 5.5x2.1mm

Borító: IP44



Termékleírás:

Vezérlőegység RGBW LED szalagokhoz. A vezérlőegység használatához szükség van egy Mi-Light meghajtóra. A párosítás nagyon egyszerű, csak válassza le a vezérlőegységet a tápegységről, majd csatlakoztassa újra. A következő 3 másodperc alatt egyszer röviden nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, hogy bekapcsolja a vezérlőn lévő 4 zóna egyikét.

HA MINDEN JÓL MEGY, A CSÍK TÖBBSZÖR EGYMÁS UTÁN VILLOGNI FOG.

Az RGBW olyan speciális szalagok, amelyek az RGB-diódák mellett nagy teljesítményű, egyszínű, meleg vagy hideg fehér színű diódákkal vannak felszerelve. Ez a meghajtó ezeket a LED-csíkakat vezérli. Klasszikus RGB szalagokhoz és egy erős fehér LED szalaghoz is használható!!! Ez széleskörű lehetőséget biztosít a különböző típusú LED-csíkok kombinálására és vezérlésére egyetlen vezérlővel.

Ez az egység csatlakoztatható egy WI-FI modulhoz, és minden vezérelhető IOS vagy ANDROID operációs rendszerű mobiltelefon vagy táblagép segítségével.

Garancia: 36 hónap

Specifikációk:

Működési feszültség: 12, 24V DC

Kimeneti áram: 6A 4CH

Teljesítmény: 288W/12V, 576W/24V

Vezérlés: 2.4Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Hatótávolság: akár 50 m lakott területen, 100 m nyílt területen.

Üzemi hőmérséklet: -20 - 60°C

Termék méretei: 85x45x23mm

Csomag mérete: 95x52x27mm

Termék súlya: 60 g

Tanúsítványok: CE, FCC , RoHS

