

KCD1-203 téglalap alakú billenőkapcsoló, fekete 250V/6A

Termék kódok:

Termékkód: AM9603

EAN13: -

HS kód: 85365080



A termék jellemzői:

Jelenlegi: 6 A

Feszültség: Max. 250 V

Szín: Fekete

Csatlakozó: Faston 2,8 mm

Borító: IP20

Termékjellemzők:

Termékleírás:

A KCD1-203 billenőkapcsoló egy panelre szerelhető kapcsoló, amelyet két független áramkör kapcsolására terveztek. A 6 csatlakozóval és az I és II pozíciók jelölésével ellátott kialakítás az ON1-ON2 funkciónak felel meg, nem pedig az egyszerű ON-OFF kapcsolásnak. Alkalmas panelre vagy készülékházba való beépítésre, ahol két működési állapot közötti mechanikus váltásra van szükség.

Műszaki adatok

- Típus: KCD1-203
- Kialakítás: billenőkapcsoló
- Csapok száma: 6
- Funkció: ON1-ON2
- Névleges feszültség és áram: 250 V AC / 6 A
- Rögzítőfurat: 20 x 13 mm
- Méretek: 21 x 15 x 19 mm
- Szín: fekete

Funkciók és jellemzők

- 6 tűs kialakítás két független áramkörhöz.
- Billenőkar az I. és II. pozíció jelölésével.
- Téglalap alakú test, panelkivágásba szerelhető.
- A csatlakozók az eszköz áramköréhez való elektromos csatlakozásra szolgálnak.
- A kialakítás alkalmas elektromos és elektronikus berendezésekben panelkapcsolóként való használatra.

Ideális a következőkhöz:

- Elektromos eszközök panelvezérlése.
- Két áramkör kapcsolása készülékekben és elosztótáblákban.
- Azonos típusú és méretű kompatibilis billenőkapcsolók javítása és cseréje.
- Szerelés műanyag vagy fém házakba megfelelő rögzítőfurattal.

A csomag tartalma

- 1x billenőkapcsoló KCD1-203

Miért válassza ezt a terméket?

- Világosan kijelölt 6 tűs kialakítás az ON1-ON2 funkciókhoz.
- Kompakt panelméretek szabványos téglalap alakú kivágáshoz.
- Megfelelő megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség egyszerű KI-BE kapcsolóra, hanem két állapot közötti váltásra.
- A felsorolt alapvető elektromos és méretparaméterek lehetővé teszik a kompatibilitási ellenőrzéseket az eredeti elem cseréjekor.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Telepítés előtt ellenőrizze a panel kivágásának méreteit és a csatlakozótüskék elrendezését az adott vezetékezésben.
- A kapcsolót csak olyan készülékbe szerelje be, amelynek elektromos paraméterei megegyeznek a kapcsoló névleges értékeivel.
- Csatlakozáskor az egyes érintkezőket helyesen kell azonosítani az adott alkalmazás diagramja szerint.
- Az összeszerelést és a csatlakoztatást úgy kell elvégezni, hogy megakadályozzuk a csatlakozók kilazulását vagy az érintkezők közötti rövidzárlatot.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék elektromos feszültséggel, beleértve a 250 V AC-t is, való működésre van tervezve. A helytelen csatlakoztatás áramütést vagy a készülék károsodását okozhatja.
 - Az összeszerelést és a csatlakoztatást csak lekapcsolt tápellátás mellett végezze.
-

- A csatlakoztatást megfelelő villanszerelői képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.
- Ne lépje túl a 250 V AC / 6 A névleges elektromos terhelést.
- Ne használja a kapcsolót, ha mechanikailag sérült, vagy ha a csatlakozók sérültek.

Termékgaléria:

