

# KCD4 téglalap alakú billenőkapcsoló, BE-KI-BE, IP65, fekete 250V/16A

## Termék kódok:

Termékkód: AM7641

EAN13: -

HS kód: 85365080



## A termék jellemzői:

Jelenlegi: 16 A

Feszültség: Max. 250 V

Csatlakozó: Faston 6,3 mm

Borító: IP65

Csapok száma: 6-pin

## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

A KCD4 típusú téglalap alakú billenőkapcsoló, panelre szerelhető, háromállású (I / O / II) áramkörök kapcsolására szolgál. Az IP65-ös védelemnek köszönhetően olyan alkalmazásokhoz is alkalmas, ahol fokozott védelemre van szükség a por és a fröccsenő víz ellen.

## Műszaki adatok

- Típus: KCD4
- Funkció: BE-KI-BE (I / O / II állás)
- Névleges terhelés: 16 A 250 V AC feszültségnél
- Max. feszültség: 250 V
- Rögzítőfurat: 30 x 22 mm
- Méretek: 31 x 25 x 35 mm
- Beépítési magasság (a panelben szükséges mélység): 28 mm
- Üzemi hőmérséklet: -25 és +80 °C között
- Védelem: IP65
- Csatlakozó: 6,3 mm-es Faston jack
- Csapok száma: 6
- Kialakítás: fekete

## **Funkciók és jellemzők**

- Háromállású kialakítás két áramkör közötti váltáshoz, középső kikapcsolt pozícióval
- Pozíciórögzítés a stabil kapcsolási állapot beállításához
- Bölcső piktogramok: I / O / II
- Panelre szerelés téglalap alakú kivágásban
- Csatlakozók 6,3 mm-es Faston lapos csatlakozókkal történő csatlakoztatáshoz
- IP65 védelem fokozott por- vagy fröccsenő vízszennyezett környezetben való használatra

## **Ideális a következőkhöz:**

- Vezérlőpanelek és kapcsolótábla-alkalmazások
- Ipari berendezések és szervizellenőrzés
- Háromállású vezérlést igénylő teljesítmény- és kapcsolóáramkörök
- IP65 védelmet igénylő alkalmazások a panel előlapján

## **A csomag tartalma**

- KCD4 billenőkapcsoló

## **Miért válassza ezt a terméket?**

- Világosan definiált ON-OFF-ON funkció I/O/II jelöléssel
- Szabványosított panelre szerelhető 30 x 22 mm-es furatba
- Könnyű csatlakozás 6,3 mm-es Faston csatlakozóval
- IP65 védelem a nagyobb igénybevételt jelentő működési körülményekhez

## **Telepítési és üzemeltetési utasítások**

- Telepítés előtt ellenőrizze a rögzítőfurat méretét (30 x 22 mm) és a panelben szükséges 28 mm-es helymélységet.
- A csatlakozásokhoz használja a megfelelő 6,3 mm-es Faston csatlakozókat és az alkalmazás aktuális terhelésének megfelelő méretű vezetékeket.
- A vezetékezést a készülék kapcsolási rajza szerint igazítsa az adott BE-KI-BE funkcióhoz; üzembe helyezés előtt javasoljuk a csatlakozókiosztás ellenőrzését.

## **Biztonsági figyelmeztetés**

- A termék veszélyes feszültséggel (legfeljebb 250 V AC) való működésre van tervezve. A telepítést és szervizelést csak lekapcsolt tápfeszültség mellett, megfelelően képzett személy végezheti.
  - Kövesse a vezetékek biztosítékokra és méretezésére vonatkozó követelményeket az alkalmazására vonatkozó szabványok és
-

paraméterek szerint.

## Termékgaléria:

